

FIRSTCOM

フ
ア
ー
ス
ト
コ
ム



JAPAN QUALITY

FC-168

Professional
FM Transceiver

C.B. Radio 245.0000 - 246.9875 MHz

- กันน้ำ กันฝุ่น ระดับ IP66
- สแตนด์บาย 2 ช่องสัญญาณ
- มีไฟฉายในตัว
- ลำโพงเสียงดัง พังชัด
- แบตเตอรี่ความจุสูง 1,800mAh

FIRSTCOM

ACCESSORY (付属品一式)




Li-ion battery



Intelligent charger



Power adapter



High gain antenna



Belt clip



Strap

GENERAL (主な仕様)

Frequency Range	245-246.9875MHz
Channel Capacity	160Ch
Channel Spacing	12.5kHz
Operation Voltage	7.4V DC $\pm$ 20%
Standard Battery Capacity	1,800mAh
Frequency Stability	$\pm$ 1.5kHz
Operation Temperature	-20°C ~ +50°C
Dimension (Without Antenna)	103 x 57 x 32mm
Weight (With battery)	191g
Certification	กสทช. มท. 1002-2561
Warranty	Device: 2 Year Accessories: 6 Months

TRANSMIT (トランスミッション)

Output Power	5W (high) / 1W (low)
Modulation	11k ϕ F3E
Spurious Emission	70dBc
FM Noise	-35dB
Transmitting Current	1.6A

RECEIVER (レシーバー)

Sensitivity	0.25uV
Adjacent Channel Selectivity	65dB
Spurious Response Rejection	65dB
Audio Output Power	1W

DEALER

จัดจำหน่ายโดย บริษัท นิว เวฟ ดิสทริบิวชั่น จำกัด

4/26 ถนนคลองลำเจียก แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

Tel: 02-509-1983-4, Web: nwd.co.th, Facebook: NWD วิทยุสื่อสาร