

MotionProtect Plus

Kablosuz hareket dedektörü (Evcil hayvan dostu)

Kablosuz hareket dedektörü evinizdeki veya ofisinizdeki ilk ihlal belirtisinde bildirim verir. Dedektör kapı, pencere gibi giriş noktalarının karşısındaki duvara monte edilir. Entegre evcil hayvan algoritması evcil hayvanların sebep olduğu yanlış alarm olasılığını en aza indirir.

- Çevresel etkileri filtrelemek için mikrodalga ve PIR sensörleri kullanır.
- Klima ve şömineli odalar için tasarlanmıştır.



Teknik Özellikler

Ürün açıklaması	Kablosuz PIR ve Mikrodalga dedektör
Kurulum	İç mekan
Dedektör tipi	Wireless
Hareket algılama mesafesi	12 m'ye kadar
Evcil hayvan bağımsızlığı	Ağırlık - 20 kg'a kadar Yükseklik - 50 cm'ye kadar
Uyumluluk	Tüm Hub'lar ve ReX
Algılama sensörleri	PIR sensörü, microwave sensör (24 GHz)
Algılama açıları	Yatay - 88,5 ° Dikey - 80 °
Hareket algılama süresi	0,3 ile 2 m / s arası
Alarm sinyali teslim süresi	0.15 s
Hassasiyet	Ayarlanabilir, 3 seviye
Önerilen montaj yüksekliği	2.4 m
Güç kaynağı	Pil: CR123A pil, 3 V

Teknik Özellikler

Pil ömrü	5 yıla kadar
Jeweller radyo teknolojisi	Cihazlar arasında iki yönlü iletişim Çalışma frekansları - 868.0-868.6 MHz Kendinden ayarlı RF çıkış gücü - 20 mW'a kadar AES algoritmasına dayalı şifreleme ile sabotaj engelleme Dedektör yoklama süresi - 12-300 sn
Merkezi ünite ile iletişim aralığı	Açık alanda 1.200 m'ye kadar
Sıcaklık sensörü	Var
Çalışma sıcaklığı aralığı	+5°C ile +40°C arası
Çalışma nemi	% 75'e kadar
Anti-sabotaj	Sabotaja karşı koruma Jamer algılama
Uzaktan yapılandırma ve test	Var
Koruma sınıfı	IP50
Boyut	110 × 65 × 50 mm
Ağırlık	96 g
Garanti	Satış tarihinden itibaren 24 ay içinde değiştirme ve onarım. Piller garanti kapsamında değildir.
Kutu içeriği	MotionProtect Plus hareket dedektörü SmartBracket montaj paneli CR123A pil (önceden takılmış) Kurulum seti Kullanıcı Kılavuzu
Renk seçeneği	Beyaz / Siyah