

FireProtect

Kablosuz dahili sirenli duman ve ısı dedektörü

Odanın güvenliğini 7/24 izleyen, duman veya ani ısı artışı algılandığında sizi anında uyan ve bağımsız olarak çalışabilen kablosuz ısı ve duman dedektörü, dahili sireni sayesinde yakındakileri uyarmak için 1 metre mesafede 85 dB ses üretir.



Teknik Özellikler

Ürün açıklaması	Kablosuz dahili sirenli duman ve ısı dedektörü
Dedektör tipi	Wireless
Kurulum	İç mekan
Uyumluluk	Tüm Hub ve ReX
Renk seçeneği	Siyah / Beyaz
Algılama sensörleri	Fotoelektrik ve sıcaklık sensörleri
Alarm eşiği	+59°C ±2°C
Bildirim türü	Ses / Işık
Yerleşik siren hacmi	85 dB
Alarm sinyali teslim süresi	0.15 sn
Yanlış alarm filtresi	Var
Birbirine bağlı alarmlar	Var
Güç kaynağı	Pil: İki CR2 pil, 3 V Yedek pil: CR2032

Teknik Özellikler

Pil ömrü	4 yıla kadar
Jeweller radyo teknolojisi	Cihazlar arasında iki yönlü iletişim Çalışma frekansları - 868.0-868.6 MHz Kendinden ayarlı RF çıkış gücü - 20 mW'a kadar AES algoritmasına dayalı şifreleme ile sabotaj engelleme Dedektör yoklama süresi - 12-300 sn
Merkezi ünite ile iletişim aralığı	Açık alanda 1.300 m'ye kadar
Sıcaklık sensörü	Var
Çalışma sıcaklığı aralığı	0 ° C ile + 65 ° C arası
Çalışma nemi	%80'e kadar
Anti-sabotaj	Sabotaja karşı koruma Jamer algılama
Uzaktan kurulum ve test	Var
Boyut	132 × 132 × 31 mm
Ağırlık	220 g
Garanti	Satış tarihinden itibaren 24 ay içinde değiştirme ve onarım. Piller garanti kapsamında değildir.
Kutu içeriği	FireProtect dedektörü SmartBracket montaj paneli 2 x CR2 pil (önceden takılmış) 1 x CR2032 yedek pil (önceden yüklenmiş) Kurulum seti Kullanıcı Kılavuzu