

StreetSiren

Kablosuz darbelere dayanıklı flaşörlü dış mekan sireni

Kablosuz dış mekan sireni, hırsızları caydırmak ve izinsiz girme durumunda komşuların dikkatini çekmek için 1m mesafede 113 dB'ye kadar ses üretir. Dahili bir LED ışığı ve bip sesleri, sistem durumunu gösterir. StreetSiren önceden takılmış pillerle çalışır ancak düşük akımlı bir güç kaynağına da bağlanabilir.



Teknik Özellikler

Ürün açıklaması	Kablosuz harici siren
Siren tipi	Kablosuz
Kurulum	İç mekan / Dış mekan
Uyumluluk	Tüm Hub ve ReX
Bildirim türü	Ses / Işık
Ses seviyesi	Ayarlanabilir, 1 m mesafede 85-113 dB
Alarm uzunluğu	Ayarlanabilir, 3-180 sn
Devrede / devre dışı durum göstergesi	Var
Alarm sinyali teslim süresi	0.15 sn
Güç kaynağı	4x CR123A
Pil ömrü	5 yıla kadar
Sıcaklık sensörü	Var
Jeweller radio teknolojisi	Cihazlar arasında iki yönlü iletişim Çalışma frekansları - 868.0 - 868.6 MHz Kendinden ayarlı RF çıkış gücü - 25 mW'a kadar AES algoritmasına dayalı şifreleme ile sabotaj engelleme Cihaz yoklama süresi - 12 - 300 sn

Teknik Özellikler

Merkezi ünite ile iletişim aralığı	Açık alanda 1500 m'ye kadar
Çalışma sıcaklığı aralığı	-25 ° C ile + 50 ° C arası
Çalışma nemi	%75'e kadar
Gövde koruma sınıfı	IP54
Anti-sabotaj	Sabotaja karşı koruma Jamer algılama
Uzaktan ayar ve test	Var
Boyutlar	200 × 200 × 51 mm
Ağırlık	528 g
Garanti	Satış tarihinden itibaren 24 ay içinde değiştirme ve onarım. Piller garanti kapsamında değildir
Kutu içeriği	StreetSiren siren SmartBracket montaj paneli 4 pil CR123A (önceden takılmış) Kurulum seti Kullanıcı Kılavuzu
Renk seçeneği	Siyah / Beyaz