

HomeSiren

Kablosuz iç mekan sireni

Kablosuz iç mekan sireni, hırsızları caydırmak ve izinsiz giriş durumunda komşuların dikkatini çekmek için 1m mesafede 105dB'e kadar ses üretir. Dahili bir LED ışığı ve bip sesleri, sistem durumunu gösterir. Ayrıca siren, mülkün devrede olduğu konusunda uymak için ön kapıya takılan harici bir LED'e güç sağlayabilir.



Teknik Özellikler

Ürün açıklaması	Kablosuz iç mekan sireni
Siren tipi	Kablosuz
Kurulum	İç mekan
Uyumluluk	Tüm Hub ve ReX
Bildirim türü	Ses
Harici LED için konektör	Var
Ses seviyesi	Ayarlanabilir, 1 m mesafede 81-105 dB
Alarm uzunluğu	Ayarlanabilir, 3-180 sn
Devrede / devre dışı durum göstergesi	Var
Alarm sinyali teslim süresi	0.15 sn
Güç kaynağı	İki CR123A pil, 3 V
Pil ömrü	5 yıla kadar
Sıcaklık sensörü	Var

Teknik Özellikler

Jeweller radio teknolojisi	Cihazlar arasında iki yönlü iletişim Çalışma frekansları - 868.0 - 868.6 MHz Kendinden ayarlı RF çıkış gücü - 25 mW'a kadar AES algoritmasına dayalı şifreleme ile sabotaj engelleme Cihaz yoklama süresi - 12-300 sn
Merkezi ünite ile iletişim aralığı	Açık alanda 2.000 m'ye kadar
Çalışma sıcaklığı aralığı	-10 ° C ile + 40 ° C arası
Çalışma nemi	%75'e kadar
Gövde koruma sınıfı	IP50
Anti-sabotaj	Sabotaja karşı koruma Jamer algılama
Uzaktan ayar ve test	Var
Boyutlar	75 × 76 × 27 mm
Ağırlık	97 g
Garanti	Satış tarihinden itibaren 24 ay içinde değiştirme ve onarım. Piller garanti kapsamında değildir
Kutu içeriği	Ana SayfaSiren siren SmartBracket montaj paneli LED göstergesi için konektör İki CR123A pil (önceden takılmış) Kurulum seti Kullanıcı Kılavuzu
Renk seçeneği	Siyah/Beyaz