

BRIGHTWELL

Feuilles de données

BrightLogic 2

Transformez vos opérations de blanchisserie avec les pompes de dosage BrightLogic 2 pour blanchisseries sur place. Éliminez les désagréments liés à la dosification manuelle avec notre système qui distribue automatiquement de 2 à 10 produits chimiques à un débit rapide pouvant atteindre 285 ml* par minute.

Grâce à sa configuration de changement rapide de tube, notre tête de pompe double brevetée facilite grandement l'installation et la maintenance. Avec sa simplicité de mise à niveau grâce à des modules de pompe plug-and-play, BrightLogic est la solution idéale pour les opérations de blanchisserie de toutes tailles.



Spécification technique					
	2 Pompe	4 Pompe	6 Pompe	8 Pompe	10 Pompe
Dimensions (mm)	285 x 190 x 166	266 x 285 x 166	266 x 425 x 166	266 x 565 x 166	266 x 705 x 166
Poids	2 kg	4 kg	5.5 kg	6.5 kg	8 kg
Puissance	36W	41W	71W	102W	113W
Courant	0.4A (100V) - 0.14A (240V)	0.46A (100V) - 0.16A (240V)	0.8A (100V) - 0.27A (240V)	1.14A (100V) - 0.38mA (240V)	1.48A (100V) - 0.5A (240V)

Spécification technique	
Alimentation du signal	12-240V AC or DC, Opto-isolated
Sorties	Vanne de chasse 24V DC, 1,25A (10W) Buzzer/Lampe 24V DC, 500mA (10W)
Débit	70ml - 285ml/min*
Options de tube	Silicone BrightChem
Moteur	Brushless 24V DC, 600mA
Boîtier	Polypropylene, IP45
Kit d'installation	Disponible sur demande
Accessoires	Module de sélection de formule Collecteur (4/6 voies) Modules de pompe Alarme de niveau bas Embouts d'aspiration
Homologations	CE, UL
Garantie	2 ans

Dans la boîte
Unité Brightlogic
Kit de montage
Guide de démarrage rapide
Sélection de formule (en option)

Numéros de pièce	
WL# (number of pumps)	Brightlogic 2 Unit

*Débit avec de l'eau et tube BrightChem de 6 mm



Brightwell France
13 Avenue Gutenberg
Bussy-Saint-Georges
77600, France

T: +33 (1)64-66-00-06
E: sales@brightwell.fr

- À propos de
- Support
- Dilution Chimique
- Dosage de Lessive
- Dosage pour Lave-vaisselle
- Systèmes de Pulvérisation et de Mousse
- Actualités
- Carrières
- Contactez-nous

