



- Gir nøyaktig og pålitelig måling av luftkvalitet.
- Visualiserer CO₂, temperatur og luftfuktighetsnivå i Elotec Ajax appen.
- Finnes i både svart og hvit utførelse.
- Ikke-dispersiv infrarød sensor for nøyaktig måling av CO₂.
- Er portabel slik at du kan måle luftkvalitet der du ønsker.
- Kan brukes i skoler, barnehager, privathus, arbeidsplasser osv.
- Opptil 1700 meter rekkevidde i fri sikt.
- Akselerometer gjør at enheten melder ifra om den flyttes via Elotec Ajax app.
- LED-indikator viser luftkvalitetendring ved hjelp av grønn, gul og rød farge avhengig av satt terskel.
- Kompatibel med sentralenhet Elotec Ajax 2 og nyere.



Elotec Ajax Miljøsensor måler temperatur, fuktighet og CO₂ trådløst i ønsket rom. Om miljøsensoren måler verdier utenfor valgt normalområde vil enheten lyse rødt og du vil få varsel om dette i Elotec Ajax-appen.

Enheten er portabel og kan f.eks. overvåke luftkvaliteten hjemme, på kontoret, hos en venn eller i bil med 72 timer intern loggføring. LED-indikator vil visuelt informere om luftkvalitet uavhengig om detektoren flyttes utenfor sentralens rekkevidde. Miljøsensoren overfører logg etter å ha kommet innenfor sentralens dekningsområde.

Spesifikasjoner

Driftspenning	3 VDC (2x CR123A)
Batterilevetid	Inntil 2,5 år
Frekvensbånd	868,0–868,6 MHz
Radioeffekt	≤ 20 mW
Temperatur, måleområde	0° C til +50° C
Temperatur, nøyaktighet	±0,2° C
CO ₂ , måleområde	400 til 5000 ppm
CO ₂ , nøyaktighet	±30 ppm
Luftfuktighet, måleområde	0% til 100%
Luftfuktighet, nøyaktighet	±1,8%
Driftstemperatur	0° C til +50° C
Kapslingsgrad	IP50
Vekt	127 g
Mål (B×H×D)	77 × 77 × 34,5 mm

Bestillingsinformasjon

WE-861	Miljøsensor, hvit
WE-861-B	Miljøsensor, svart
ELOTEC AJAX 4G	4G sentralenhet m/dual SIM