



Philips LED
Lyskilde

14-7-3,5 W (100 W)

E27

Varm/Meget varm/Ekstra varm
Kan ikke dæmpes



8718696706794



Én lyskilde, tre lysindstillinger

Fungerer sammen med din aktuelle kontakt

Ind i mellem får man lyst til at ændre stemningen i omgivelserne, så de passer til det, man foretager sig. Med en Philips SceneSwitch LED-pære kan du let ændre indstillingen med din eksisterende kontakt. Der kræves ingen lysdæmper eller ekstra installation.

Vælg lys i høj kvalitet

- Få mere at vide om lys

Belysning er mere end bare oplysning

- Tre lysindstillinger fra 2700 K til 2500 K til 2200 K
- Intet behov for lysdæmper eller ekstra installation
- Lyskilden kan huske din sidste indstilling
- Gendan lyskilden til fabriksindstillingerne

Vælg en enkel erstatning for dine gamle pærer

- Ingen UV eller infrarød

Vælg en bæredygtig løsning

- Pærer med lang levetid - holder i op til 15 år
- Bedre for tegnebogen og planeten

PHILIPS

Vigtigste nyheder

Tre lysindstillinger

Lys kan have forskellige farvetemperaturer, der angives i enheder kaldet kelvin (K). Lyskilder med en lav kelvin-værdi giver et varmt og hyggeligt lys, mens dem med højere kelvin-værdi giver et mere energigivende lys. Disse nye SceneSwitch-lyskilder gør det muligt at skifte fra funktionel belysning til naturligt lys og til et hyggeligt, varmt og dæmpet lys. Lysniveauet kan ændres fra 100 % til 40 % til 10 %. Nu kan du nemt tilpasse rummet til en lang række opgaver eller efter dit humør.

Plug and Play



Leverer en række fantastiske lysscener fra første brug, som passer til dine forskellige behov og humørskift. Intelligensen sidder i selve lyskilden, så der er ikke behov for lysdæmper eller andre ekstra installationer. Du skal blot udskifte lyskilden med denne SceneSwitch-lyskilde, så kan du skifte mellem forskellige scener ved et tryk på din eksisterende vægkontakt. Med en minimal indsats kan du nyde maksimal komfort. Nu kan du nemt ændre atmosfæren alt efter, hvad du laver, og hvilket humør du er i.

Nulstil (SceneSwitch)



Hvis du bruger flere lyskilder, og de ikke længere er synkroniseret, skal du blot trykke

to gange på kontakten (slukke den og tænde den igen inden for 1 sekund) for at gendanne lyskilderne til fabriksindstillingerne.

Automatisk hukommelse (SceneSwitch)




Denne SceneSwitch-lyskilde har en indbygget hukommelseschip, som husker din sidste lysindstilling, hvis kontakten er slukket i mere end 6 sekunder. Hvis du ikke skifter mellem aktiviteter så ofte, er lyset i din foretrukne tilstand, når du tænder det igen.

Klassificeret til en gennemsnitlig levetid på 15.000 timer




Med en levetid på op til 15.000 timer kan du reducere besværet med ofte at skulle skifte pærer og nyde en perfekt belysningsløsning i mere end 15 år.

Energibesparelse på op til 80 %



LED-teknologi sparer op til 80 % energi sammenlignet med en standardpære. Den tjener sig således ind og sparer dig penge år efter år. Den beskytter samtidig miljøet.

Ingen UV eller IR



Lyset har ingen infrarød komponent, så der udsendes ingen varme. Der er heller ingen ultraviolet komponent i dette lys. Disse to egenskaber betyder, at dette lys ikke får stofmaterialer og andre genstande til at falme.

Specifikationer

Egenskaber for pære

- Facon: Lyskilde
- Sokkel/fatning: E27
- Kan dæmpes: Nej
- Spænding: 220 - 240 V
- Wattforbrug: 14-7-3,5 W
- Tilsvarende watt-tal: 100 W

Strømforbrug

- Energimærket: A+
- Strømforbrug pr. 1000 timer: 14 kW-timer

Lyskarakteristika

- Lysudbytte: 1521-600-150 lumen
- Strålevinkel: 150 °
- Farve: Varm/Meget varm/Ekstra varm
- Farvetemperatur: 2700-2500-2200 K
- Farvegengivelsesindeks (CRI): 80
- Starttid: <0,5 s
- Opvarmningstid til 60 % lyseffekt: Øjeblikkeligt fuldt lys

Holdbarhed

- Pærens levetid: 15000 time(r)
- Antal tændingscyklusser: 100000
- Lumen-vedligeholdelsesfaktor: 0,7
- Gennemsnitlig levetid (ved 2,7 t/dag): 15 år

Mål for pære

- Højde: 139,1 mm
- Bredde: 71,1 mm

Andre karakteristika

- Kviksvindhold: 0 mg
- Strømfaktor: 0,5
- Pærespænding: 135 mA
- Sortiment: SceneSwitch
- Klassifikationsrisikogruppe for lyskilde: RG1

Nominelle værdier

- Nominel effekt: 14-7-3,5 W
- Nominel lysstrøm: 1521-600-150 lumen
- Nominel levetid: 15000 time(r)
- Nominel strålevinkel: 150 °



Udgivelsesdato
2017-12-15

Version: 4.0.2

12 NC: 9290 013 36658
EAN: 87 18696 70679 4

© 2017 Philips Lighting Holding B.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker
tilhører Philips Lighting Holding B.V. eller deres
respektive ejere.

www.philips.com