

ELEPHANT P1-E

EAN 570339400 1015

Alsidigt batterihegn. Velegnet til heste, køer og hobbybrug. ELEPHANT EI-hegnsbatteriet kan holde en hel sæson.

Forberedt til solcelledrift.



*Et batteri
pr. sæson*

Tekniske data:

Energikilde: 9V EI-hegnsbatteri . Vi anbefales at der anvendes et 55Ah batteri eller større.

Energiforbrug: Kan med et 9V/130Ah EI-hegnsbatteri holde en hel sæson.

Hegnslængde, teoretisk = 7 km

Hegnslængde, normal afledning = 1 km

Hegnslængde, kraftig afledning = 0,2 km

Topspænding = 6500 V

Ladeenergi = 0,15 joule

Impulsenergi = 0,12 joule

Sikkerhedsnorm: EN60335-2-76.

Forklaringer:


Topspænding: Apparatets maksimale spænding.

Impulsenergi: Den energi (joule = watt x sek.), der effektivt er til rådighed på indhegningen.

Ladeenergi: En teoretisk størrelse - målt inde i selve apparatet.

Teoretisk hegnslængde: Den belastning = antal km hegnstråd ved hvilken apparatets afgivne spænding er faldet til 1500 volt. Der er set bort fra enhver form for afledning (vegetation, fugt, defekte isolatorer m.m.).

**KOHSEL
ELEPHANT**



KOHSEL

KOHSEL ELEKTRONIK A/S
Holmbladsvej 17
DK-8600 Silkeborg
Tel. +45 8682 4427
Fax +45 8682 4426
web www.elephant.as



Tilbehør - se detaljerede informationer på www.elephant.as



Solcelle



Digital voltmeter



Hegnskompas



Batteri