



PRODUKTDATABLAD

SMART+ WIFI MULTIPOWER SOCKET EU

White

SMART+ WIFI MULTIPOWER SOCKET EU GEN2 | SMART+ MULTI POWER SOCKET EU med 4 EU-stik og USB-porte med WiFi-teknologi



Anvendelsesområder

- Hvor ikke-intelligente enheder skal integreres i kompatible Smart Home systemer
- USB porte til strømforsyning er tilgængelige

Produktfordele

- Smart Multi Power Socket: Enkel tilkobling af enheder via smart sokler og smart USB porte
- Monitorerer energiforbruget på de tilkoblede enheder
- Integrerer konventionelt elektrisk udstyr i kompatible Smart Home systemer
- Gør det muligt at tænde og slukke konventionelle lyskilder og andre elektriske apparater
- Trådløs styring via app eller stemmestyring

Produktegenskaber

- Smarte 4 standardstik og smarte 4 USB-porte til opladning (2 porte hver Type A og C)
- USB-oplader: Hurtig opladning med USB Power Delivery (USB PD) op til 20W strøm
- Stikkontakterne kan styres individuelt og USB portene kan styres som en gruppe
- Kan trække op til 3.680W/16A
- Energimåler
- Planlægning
- 1,5 m tilledning til fleksibel installation
- Netværksprotokol: WiFi (2,4 GHz)
- Kan styres via SMART+ App (med minimum Android 8.0 eller iOS 14.0)
- Kan styres via stemme styring: Google Assistant eller Amazon Alexa


- Kan styres via SMART+ WiFi Remote Controller

TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA

Nominel spænding	230 V
Nominel strømstyrke	16 A
Forsynings frekvens	50 Hz

DIMENSIONER & VÆGT



Produktvægt	586,00 g
Længde	315 mm
Bredde	62 mm
Bredde (inkl. runde armaturer)	62 mm
Højde	40 mm
Højde (inkl. cylinderarmaturer)	40 mm

Levetid

Antal tænd/sluk	10000
-----------------	-------

FARVER & DRIFTSBETINGELSER

Produktfarve	Hvid
--------------	------

TEMPERATURER OG DRIFTSBETINGELSER

Omgivelsestemperatur	-5...+40 °C
----------------------	-------------

EVNER

Type forbindelse	Stik, EU
Kompatibel smart home-teknologi	Amazon Alexa / Google Assistant

CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE
Beskyttelsesklasse	I
Beskyttelsestype	IP20

Sikkerhedsanvisninger

- Enheder der genererer strøm skal kobles fra strømmen efter brug fx SMART+ Multi Power Socket for at undgå at de ved et uheld tilsluttes.
- Meget høje kapacitive og induktive belastninger kan i nogle tilfælde føre til ødelæggelse af enheden eller reduktion i antallet af tænd/sluk
- Anvend ikke SMART+ Multi Power Socket sammen med medicinsk udstyr.
- Tilsluttes en automatisk afbryder (for maks. 16 A)
- Produkt i beskyttelsesklasse I. Alle elektrisk ledende metalliske armaturdele, der kan optage spænding under drift eller ved vedligeholdelse i tilfælde af fejl, skal kontinuerligt tilsluttes den beskyttende jordleder.

DOWNLOADS

Documenter og certifikater		Dokument navn
	Brugervejledning / sikkerhedsinstruktioner	SMART+ MULTIPOWER SOCKET
	Juridiske oplysninger	Safety insert G11234413

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4099854418198	Folding box 1	76 mm x 76 mm x 377 mm	633.00 g	2.18 dm³
4099854418204	Shipping box 4	390 mm x 165 mm x 165 mm	2764.00 g	10.62 dm³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

Referencer/links

- Yderligere information og ofte stillede spørgsmål (FAQs) på www.ledvance.com/consumer/smart/faq

ANSVARSFRAKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.