

VAREFAKTA

Varenr.	104102
EAN nr.	5713691041027
DB-nr.	2538145
Salgsforpakning	"1/12"
Nettovægt i KG	0,072
Længde	70
Bredde	45
Højde	33
Farve	Hvid
Garanti	10 år
Strøm / Amp	13
Volt	230
Forbindelse	Zigbee 3.0
Kabeltykkelse	1,5-2,5mm2
IP-klasse	20
Modulstørrelse	1,5
Standby forbrug	0,3W
App / Stemmes-styring	Ja
Rækkevidde	50m
Energiregistrering	Ja

Styres via FESH appen på telefonen, via stemmen eller de trådløse 4-tryk. Virker med Philips Hue og Ikea Smart. Med energiregistrering (I FESH appen).

Passer i alle kendte rammer fra andre producenter og monteres i de gængse dåser og underlag som findes på det danske marked. Med 10 års garanti.

Kan belastes med op til 13 A. Med pillesikring, skrueløse klemmer for 2 stk. 1,5 mm² eller 2,5 mm² ledninger.

Hurtig og sikker montage med de stærke klostykker i siderne og Torx 10 skruer.

Bemærk: SMART udtag benytter Zigbee 3,0 teknologi og derfor skal gateway (art. Nr. 203010) anvendes.



01-02-2026

SWITCH

CURVELINE, din nye kontakt

SWITCH-serien er består af en række afbrydere og stikkontakter. Med SWITCH-produkterne får du nye muligheder og funktioner til skarpe priser.

SWITCH-serien tilbyder:

- Dansk design
- Passer i markedets rammer og dåser
- Vælg mellem hvid eller koksgrå
- Gør din installation SMART
- Slip for løse opladere med USB-udtag
- 10 års garanti



FESH
SIMPLY SMARTER!

Foss Europe A/S

Industrivej 20,
Vissenbjerg 5492
fosseurope.dk
Fesh.dk
CVR: 37586080