

Elma 106 VoltStick® – Berøringsfri polsøger



Elma 106 VoltStick® indikerer, uden elektrisk og metallisk berøring, nemt og sikkert vekselspænding. Når der er spænding (fase) til stede indikeres det med et kraftigt og tydeligt orange lys.

Elma 106 VoltStick® er ideel til kontrol af f.eks.:

- Sikringer, uden at de tages ud.
- Pillesikre stikkontakter, uden adskillelse.
- Kabler og ledninger, finder evt. brud igennem kappen.
- Serieforbundne lyskæder, finder evt. defekte lamper.

Elma 106 VoltStick® opfylder EN 61010-1 CAT IV 1000V og leveres komplet inkl. vejledning og batterier.

Tekniske Data:

Batteri

Batteri:

2 x AAA Alkaline (inkl.)

Dimensioner

H x B x D:

Polsøgere/Magnettestere

AC V område:

110-1000V AC

Batteri:

2x1,5V LR 03 (inkl.)

Dimensioner:

148x17 mm

Frekvens område:

15Hz...1kHz

Nettovægt:

40 g

Min Spændingsområde (AC):

110

Max Spændingsområde (AC):

1000

Min Frekvens (Hz):

15

Max Frekvens (Hz):

1000

Batteri :

2 stk, AAA, Inkl.

Vægt (g):

40

Dimensioner HxBxD (mm):

148x17