

Elma BM2805 Multimeter, sand RMS

Robust multimeter med mange funktioner



Elma BM2805 er et robust, sand RMS multimeter med bagbelyst LED-display samt max- og datahold. Instrumentet har automatisk områdevalg, relativ måling og VFD-filter, og måler både spænding, strøm, frekvens, modstand, kapacitans, dioder og gennemgang.

Elma BM2805 tåler overbelastning, advarer ved fejltilslutning og er forsynet med højeffektive sikringer.

Elma BM2805 opfylder IEC 61010 KAT IV 600V/KAT III 1000V, og leveres komplet inkl. testledninger, batteri, robust gummibeskyttelseskappe og manual.

Tekniske Data:

Spændingsmåling, AC

Måleområde: 0.00 mV - 1000 V

Sand RMS: Ja

Spændingsmåling, DC

Måleområde: 0.00 mV - 1000 V

Strømmåling, AC

Måleområde: 0.0 μ A - 10.00 A

Strømmåling, DC

Måleområde: 0.0 μ A - 10.00 A

Modstand og gennemgang

Måleområde: 0.0 Ω - 60.00 M Ω

Gennemgangstest: Ja

Frekvensmåling

Måleområde: 5.00 Hz - 300.0 kHz

Logikfrekvens:

Kapacitansmåling

Måleområde: 0.00 nF - 2000 μ F

Display og indikering

Display:	Digitalt display, baggrundsbelyst
Standarder og normer	
Instrumentegenskaber:	IEC/EN 61010-1,IEC/EN 61010-2-033,IEC/EN 61010-031,IEC/EN 61326-1
Sikkerhedskategori	
IEC 61010-1 målekategori:	CAT III 1000 V,CAT IV 600 V
Batteri	
Batteri:	2 x AAA Alkaline (inkl.)
Dimensioner	
H x B x D:	200 mm x 95 mm x 55 mm
Vægt	
Nettovægt:	0.45 kg

Tilbehør

EAN	EL- NR	Produkt
200100		Kalibrering af multimeter
5706445140169	6398167251	Universaltaske Elma maxi
5706445140398	6398167442	Elma Multimeter Magnetsæt
5703317670069	6398204114	ELMA CA600 strømtang
5703534830307	8798324045	Elma TS24 Prøveledningssæt m. 2/4mm probe, silikone
5703317400253	6398895196	Sikring 11A, 10x38mm, 20kA/1000V
5706445410460	6398900638	Sikring 630mA, 6x32mm, 10kA/1000V