


ELEPHANT Mini M1

EAN 570339400 0018

Dette mini EI-hegn er skånsomt mod dyrene. Velegnet til mindre indhegninger, hobbybrug og svinestalde.

KOHSEL
ELEPHANT



Starter-Kit medfølger uden beregning:

- Advarselsskilt
- Hegnstester

Tekniske data:

Energikilde: 230V

Energiforbrug: ca. 1 watt

Hegnslængde, teoretisk = 7 km

Hegnslængde, normal afledning = 0,5 km

Hegnslængde, kraftig afledning = 0,1 km

Topspænding = 5200 V

Ladeenergi = 0,12 joule

Impulsenergi = 0,10 joule

Sikkerhedsnorm: EN60335-2-76.

De opgivne værdier vil kunne variere med netspændingen.

Forklaringer:

Topspænding: Apparatets maksimale spænding.

Impulsenergi: Den energi (joule = watt x sek.), der effektivt er til rådighed på indhegningen.

Ladeenergi: En teoretisk størrelse - målt inde i selve apparatet.


Teoretisk hegnslængde: Den belastning = antal km hegnstråd ved hvilken apparatets afgivne spænding er faldet til 1500 volt. Der er set bort fra enhver form for afledning (vegetation, fugt, defekte isolatorer m.m.).

KOHSEL

KOHSEL ELEKTRONIK A/S
Holmbladsvej 17
DK-8600 Silkeborg
Tel. +45 8682 4427
Fax +45 8682 4426
web www.elephant.as



Tilbehør - se detaljerede informationer på www.elephant.as



Lynafleder



Neontester



Hegnstester



Advarsellys



Advarselsskilt



Fjernkontrol, SMS



Kontrolblink



Hegnskompas



Digital voltmeter



Hegnskabel