

Fargekoder, kabel / Cable colour codes

Generelt / In general:




Når det er mange fibre og/eller rør grupperer man disse i lag. Første lag er innerst mot midten av kabelen. Lagene er normalt skilt med bånd.

Enkelte kabeltyper kan i stedet for lag bruke flere enn en spette for å markere høyere fibertall enn 24.

When the cable contains a high number of fibres and/or tubes, they are grouped/organized in layers. The first layer is placed in the middle of the cable. Layers are usually separated with ribbons.

Some cable types may use patterns with more dashes (instead of layers) to mark more than 24 fibres.


AXAI, AXXI:

1	Hvit	White		13	Hvit med svart spette	White w/ black dashes	
2	Rød	Red		14	Rød med svart spette	Red w/ black dashes	
3	Gul	Yellow		15	Gul med svart spette	Yellow w/ black dashes	
4	Grønn	Green		16	Grønn med svart spette	Green w/ black dashes	
5	Blå	Blue		17	Blå med svart spette	Blue w/ black dashes	
6	Grå	Grey/Slate		18	Grå med svart spette	Grey/Slate w/ black dashes	
7	Brun	Brown		19	Brun med svart spette	Brown w/ black dashes	
8	Svart	Black		20	Svart med hvit spette*	Black w/ white dashes*	
9	Fiolett	Violet		21	Fiolett med svart spette	Violet w/ black dashes	
10	Turkis	Turquoise		22	Turkis med svart spette	Turquoise w/ black dashes	
11	Oransje	Orange		23	Oransje med svart spette	Orange w/ black dashes	
12	Rosa	Pink		24	Rosa med svart spette	Pink w/ black dashes	


*= Ny farge, introdusert 2018. Var tidligere lys blå med svart spette
New colour, introduced 2018. Was light blue w/ black dashes

QXXI og mikrokabel (Draka: Nano A-DQ2Y): / QXXI and micro cables as Draka 's Nano A-DQ2Y:

Rør	Tube		Fiber i rør	Fibres in tube	
1	Rød	Red	1	Hvit	White
2	Grønn	Green	2	Rød	Red
3	Hvit	White	3	Gul	Yellow
4	Hvit	White	4	Grønn	Green
5	Hvit	White	5	Blå	Blue
6	Hvit	White	6	Grå	Grey/Slate
7	Hvit	White	7	Brun	Brown
8	Hvit	White	8	Svart	Black
9	Hvit	White	9	Fiolett	Violet
10	Hvit	White	10	Turkis	Turquoise
11	Hvit	White	11	Oransje	Orange
12	Hvit	White	12	Rosa	Pink



QXAI monotube (Draka E10a UC):

Fibre 1-12			Fibres 1-12			Fibre 13-24			Fibres 13-24		
1	Rød	Red				13	Gul m/spette per 70 mm	Yellow w/dash per 70 mm			
2	Grønn	Green				14	Hvit m/spette per 70 mm	White w/dash per 70 mm			
3	Blå	Blue				15	Grå m/spette per 70 mm	Grey/slate w/dash per 70 mm			
4	Gul	Yellow				16	Turkis m/spette per 70 mm	Turquoise w/dash per 70 mm			
5	Hvit	White				17	Oransje m/spette per 70 mm	Orange w/dash per 70 mm			
6	Grå	Grey/Slate				18	Rosa m/spette per 70 mm	Pink w/dash per 70 mm			
7	Brun	Brown				19	Gul m/spette per 35 mm	Yellow w/dash per 35 mm			
8	Fiolett	Violet				20	Hvit m/spette per 35 mm	White w/dash per 35 mm			
9	Turkis	Turquoise				21	Grå m/spette per 35 mm	Grey/slate w/dash per 35 mm			
10	Svart	Black				22	Turkis m/spette per 35 mm	Turquoise w/dash per 35 mm			
11	Oransje	Orange				23	Oransje m/spette per 35 mm	Orange w/dash per 35 mm			
12	Rosa	Pink				24	Rosa m/spette per 35 mm	Pink w/dash per 35 mm			

QXAI - HD (Draka M05 UC) og
QXAI - HD (Draka M05 UC) and

Feltkabel OCC - Ultra-Fox Plus (kun fibre):
Mil. cable OCC - Ultra-Fox Plus (fibres only):

(TIA-598-C)

Rør			Tube			Fiber i rør			Fibres in tube		
1	Blå	Blue				1	Blå	Blue			
2	Oransje	Orange				2	Oransje	Orange			
3	Grønn	Green				3	Grønn	Green			
4	Brun	Brown				4	Brun	Brown			
5	Grå	Grey/Slate				5	Grå	Grey/Slate			
6	Hvit	White				6	Hvit	White			
7	Rød	Red				7	Rød	Red			
8	Svart	Black				8	Svart	Black			
9	Gul	Yellow				9	Gul	Yellow			
10	Fiolet	Violet				10	Fiolett	Violet			
11	Rosa	Pink				11	Rosa	Pink			
12	Turkis	Turquoise				12	Turkis	Turquoise			

NB! Andre kabeltyper kan ha andre fargekoder. Benytt alltid koden anvist av produsenten
NB! Other cables may have other colour codes. Always use manufacturer's code