

Description:

Module ON/OFF 12,5A Bluetooth


Ce relais AOne™ 12.5A s'adapte en ligne avec n'importe quel appareil jusqu'à 12.5A pour le contrôle marche/arrêt. Installer dans un boîtier IP pour une utilisation à l'extérieur.

SKU Code	Wattage
AU-A1BTR12A	3000

Schéma

Courbe polaire

Couleur



Feature & Benefits

- Commande marche / arrêt
- Peut être contrôlé individuellement ou dans un groupe
- Peut être utilisé dans les scénarios d'éclairage et dans les programmations d'éclairage
- Pour une utilisation en extérieur, un boîtier classé IP est requis
- Garantie 3 ans

Product Specs:

Tension	220~240V AC	Min-Max amb. temp. °C	-20-45
Max. case temp. °C	75	Dimensions	118 x50 x29mm
Gradation	Non	Protection IP	IP20

Certifications:

Garantie:

Ce produit est garanti pendant 3 ans. Des garanties autres s'appliquent à certains produits comme indiqué dans la description ci-dessus. La garantie est valable à compter de la date de livraison et couvre tout défaut de conception, de matière ou de fabrication du produit, déclaré dans un délai d'1 mois la survenance du défaut. Elle prévoit le remplacement du produit à titre gratuit, sous réserve de l'installation correcte du produit original et du retour ultérieur de l'unité défectueuse. Elle ne s'applique pas en cas de mauvaise utilisation, installation, manipulation, si l'étiquette Q.C (quality certification) est détériorée ou en cas d'utilisation ou d'installation impropre à l'application prévue du produit. Aurora n'accepte pas la responsabilité des coûts d'installation associés au remplacement de ce produit et se réserve le droit de modifier ses conditions de garantie sans préavis. Retrouvez l'intégralité de nos CGV sur auroralighting.com/garantie