

Localisateur de câbles

Localisateur de câbles hors tension avec générateur 2 tons
et sonde amplificatrice

Caractéristiques

- Localisateur de câbles (hors tension)
- Générateur 2 tons
- Sonde amplificatrice avec filtre
- Test des lignes téléphoniques analogiques (polarité, état de la ligne)
- Sortie casque pour les environnements bruyants
- Appareil simple et pratique



Caractéristiques Techniques

SEFRAM 97

Générateur 2 tons		Sonde de détection	
Forme d'onde	signal carré	Distance de réception	< 50cm
Fréquence	1kHz ± 15%	Sensibilité	Réglable
Protection	80V DC ou AC crête	Filtre	Commutable (réjecteur 50Hz)
Type de signal	2 tons, modulation rapide ou lente	Sortie	Haut parleur ou prise casque
Connexion	Pincès crocodiles ou connecteur RJ11	Alimentation	Pile 9V 6F22 (alcaline recommandée)
Alimentation	Pile 9V 6F22 (alcaline recommandée)	Dimensions	250 x 39 x 38 mm
Dimensions	86 x 63 x 26 mm	Température de fonctionnement	0° à 40°C
Température de fonctionnement	0° à 40°C	Température de stockage	-10° à +50°C
Température de stockage	-10° à +50°C	Masse	180g
Masse	130g		

Livré avec : housse de transport, piles, manuel



Spécifications susceptibles d'être modifiées sans préavis - FTSEFRAM97F00

Partenaire Distributeur



Sefram



32, rue Edouard Martel - BP55- 42009 - St Etienne - cedex 2
Tél. +33 (0) 4.77.59.01.01
Fax. +33 (0) 4.77.57.23.23
Web : www.sefram.fr - e-mail : sales@sefram.fr