

Bouton-poussoir, 400 V, 16A, 3 F, 1 contact à ouverture, 1PE



Référence **Z-T/3S10**
 N° de catalogue **248330**

Caractéristiques techniques ETIM 8.0

Appareillage modulaire monté en face avant d'enveloppe (EG000062) / Bouton poussoir (tableau) (EC001546)		
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Appareil modulaire pour tableau modulaire / Bouton-poussoir pour tableau modulaire (ecl@ss10.0.1-27-14-23-02 [AFZ814014])		
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture		1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture		3
nombre de contacts en tant qu'inverseurs		0
courant de commutation	A	16
tension de commutation	V	400
type de tension		AC
avec voyant indicateur		non
couleur de la calotte		autre
source lumineuse		autre
culot de lampe		autre
puissance de la lampe max.	W	0
tension de lampe	V	0 - 0
couleur du bouton		noir
largeur en nombre de modules		1
profondeur d'encastrement	mm	60
indice de protection (IP)		IP40