



Interrupteur Meuble



6 A - 250 V AC 50-60 Hz- IP20 – 850°C

Désignation	Code	Couleur	Croquis
INTERRUPTEUR BLANC A ENCASTRER	1390	Blanc	 Diamètre 70 mm
INTERRUPTEUR CHROME A ENCASTRER	1392	Chrome	

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

La sécurité de l'appareil n'est garantie que si les instructions suivantes sont respectées.



Pour une utilisation en INTERIEUR uniquement. Température d'utilisation : + 5° / 40°C

ATTENTION : Raccordement au réseau !

Par sécurité il est impératif de couper l'alimentation du réseau avant chaque intervention sur le luminaire.

