



Amorceur ZRM 6-ES/C pour HS 70-600W ou HI 35-400W

Numéro d'article 143114

BEE Amorceur HID électronique ZRM 6-ES/C 220-240V 50/60Hz pour HS 70-600W / HI 35-400W lampen Max 5A 4-5kV

ZRM ES/C amorçeur électroniques sans minuterie sont impressionnant robustes et fiables. Cette gamme de produits se caractérise par une excellente qualité de fabrication, des composants électroniques haut de gamme et de dimensions compactes. Leur domaine d'application couvre les lampes métal iodures avec des puissances de 35W à 400W et les lampes à vapeur de sodium avec des puissances de 70W à 400W. Idéalement, un amorçeur à impulsions superposées est installé dans le luminaire. La distance à la lampe est limitée à 1.5 m max. pour garantir un amorçage fiable de la lampe et une flexibilité maximale lors de la maintenance des luminaires. Boîtier en plastique avec bornier à vis 1-4 mm², max. température du boîtier 105°C. Convient aux luminaires des classes de protection I et II. Approuvé ENEC.

Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Contrôle d'éclairage
Classe ETIM	Starter
Code produit	143114
Marque	Bailey
Nom série de produits	Light control
Type de produit	ZRM Ignitor

Attributs de classification

électronique	Oui
adapté à une lampe à vapeur de sodium à haute pression	Oui
adapté à une lampe fluorescente compacte	Non
adapté à une lampe aux halogénures	Oui
adapté à une lampe à vapeur de sodium à basse pression	Non
adapté à une lampe fluorescente	Non
adapté à la puissance de la lampe [W]	70 - 600
circuit	simple