



Bluetooth

fonctionne sur
contrôle




Description:

Ruban LED flexible 24 VDC couleur unie

Le ruban LED 24V LEDline[™] est idéal pour les applications nécessitant une couleur vive et un haut rendement lumineux. Il se caractérise par un flux lumineux amélioré grâce au doublement du nombre de LED par mètre par rapport aux rubans standards et une faible consommation d'énergie avec 14,4W par mètre seulement. Nécessite un driver vendu séparément. Pour plus de flexibilité, le ruban est sécable et proposé en Cutting Service (nous consulter).

Code	Puissance	lm	Couleur	Faisceau	Finition
EN-ST524/30	14.4	1200	3000	120	Blanc
EN-ST524/40	14.4	1250	4000	120	Blanc
EN-ST524/60	14.4	1280	6300	120	Blanc
EN-ST524/GRN				120	Blanc
EN-ST524/ONG				120	Blanc
EN-ST524/PUR				120	Blanc
EN-ST524B/30	12	1200	3000	120	Blanc
EN-ST524B/40	12	1250	4000	120	Blanc
EN-ST524B/60	12	1280	6300	120	Blanc



Caractéristiques & Avantages

- Ruban LED monochrome, forte luminosité, avec adhésif 3M™
- Points de coupe tous les 100 mm pour une flexibilité maximale
- Angle de faisceau de 120° et 17mm entre les LED, 60 LED par mètre
- Chute de tension de 3 V par 10 m et longueur maximale de 10 m
- Les sections supérieures à 5 m nécessitent un raccordement en parallèle
- Nécessite un driver LED 24V (vendu séparément)
- Longueur bobine de 10m
- Garantie 3 ans

Caractéristiques produit:

Technologie:	LED	Nombre de LEDs:	60
Type de tension d'entrée:	24~24V DC	Température min:	-20
Température max:	40°C	Réglage positionnel:	Fixe
Smart? :	Non	W (mm):	10
H (mm):	2	Indice IP:	IP20
Protection coupe-feu:	Non	Protection acoustique:	No
Dépréciation lumineuse :	L70	Durée de vie à L70 (h) :	25.000

Certificat:



Garantie:

Ce produit est garanti pendant 3 ans. Des garanties autres s'appliquent à certains produits comme indiqué dans la description ci-dessus. La garantie est valable à compter de la date de livraison et couvre tout défaut de conception, de matière ou de fabrication du produit, déclaré dans un délai d'1 mois la survenance du défaut. Elle ne s'applique pas en cas de mauvaise utilisation, installation ou manipulation du produit, si l'étiquette Q.C est détériorée ou en cas d'utilisation ou d'installation impropre à l'application prévue. Elle prévoit le remplacement du produit à titre gratuit, sous réserve de l'installation correcte de ce dernier et du retour ultérieur de l'unité défectueuse. Aurora n'accepte pas la responsabilité des coûts d'installation associés au remplacement de ce produit et se réserve le droit de modifier ses conditions de garantie ainsi que ses caractéristiques sans préavis.