



**Cartouche fusible, Basse tension, 16 A, AC 400 V, 50 kA, D01, gR, IEC, ultra-rapide**

**Référence FUSE-D01 16A GR 400VAC E14**  
**N° de catalogue 16NZ01R**

Illustration non contractuelle

## Gamme de livraison

Gamme			fusible
Fonction de base			cartouche fusible
Domaine d'utilisation			Basse tension
Courant assigné d'emploi	I	A	16
Tension assignée d'emploi			AC 400 V
Taille			D01
Classe d'emploi			gR
Pouvoir de coupure		kA	50
Pôle		Nombre	0
Utilisable pour taille			E14 pour applications industrielles générales et résidentielles
Courbe de déclenchement	Classe		ultra-rapide
Norme/Agrément			IEC
Forme			en forme de bouteille
Normes/Réglementations			IEC 60269-3 VDE 0636

## Caractéristiques techniques ETIM 6.0

Appareillage de protection, fusibles et modifications classes (EG000020) / Fusible NEOZED (EC001642)			
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Systèmes à fusibles / Fusible Neozed (ecl@ss8.1-27-14-21-19 [ACN353008])			
taille			D01
courant nominal assigné		A	16
tension assignée		V	400
code couleur			gris
classe de fonctionnement			aR (gamme partielle protection des convertisseurs)