



## G-7SET

Order No.: 0250760

**Price upon request**

### PRODUCTINFOS

#### **Paire d'émetteurs professionnels double bande.**

coffret composé de deux appareils sans fil avec clips de ceinture, 2 microphones avec écouteurs, chargeurs pour deux appareils, 2 packs d'accus

- 8 canaux PMR 446 MHz
- 69 canaux LPD 433 MHz
- Fonction Boost pour de grandes portées
- Opérationnels très vite grâce aux accus
- Mode parole manuel (PTT) ou libre (VOX)
- Fonction Moniteur
- Elimination automatique des interférences (Squelch)
- Recherche canaux (SCAN)
- Sons CTCSS
- Surveillance deux canaux (Dual Watch)
- Fonction vibreur
- Verrouillage des touches
- Ecran LCD rétro-éclairé
- Livré dans un coffret solide

**Pas de déclaration, voir notice d'utilisation sur le site MONACOR.**

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

### G-7SET

#### Généralités

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Type                        | Set émetteurs main sans fil                                |
| Plage de fréquence porteuse | 446,00625-446,09375 MHz (PMR)<br>433,075-434,775 MHz (LPD) |
| Canaux                      | 8 PMR, 69 LPD  |
| Température fonc.           | -20 °C à +55 °C  |
| Alimentation                | 4 x accu R6, 800 mAh                                       |
| Dimensions                  | 58 x 195 x 34 mm   |
| Poids total                 | 1,203 kg   |
| Branchements                | jack 2,5 (micro)<br>jack 3,5 (enceinte)                    |
| Données émetteur            |  |
| Puissance émetteur          | 500 mW   |
| Portée                      | ≤ 5000 m   |