# FICHE PRODUIT LS AY PFM -CP-P2-500 COB

Connectors for COB LED Strips Performance Class | Connecteurs pour rubans COB LED Performance Class

#### Zones d'application

- Eclairage intérieur général



## Avantages du produit

- Installation facile des connecteurs, pas d'opérations manuelles nécessaires sur le câblage
- Installation sans outil

# **Oops! An Error Occurred**

The server returned a "500 Internal Server Error".

# The server returned a "500 Internal Server Error".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

#### DUNNEES LECHNIQUES

# **DONNÉES ÉLECTRIQUES**

Tension nominale	24 V
Intensité nominale	2 A

#### **DIMENSIONS ET POIDS**

Longueur	516,25 mm
Longueur de câble	500 mm
Largeur	10 mm
Largeur (y compris les luminaires ronds)	10 mm
Hauteur	4,0 mm
Hauteur (luminaires cycliques inclus)	4.0 mm
Section du câble au primaire	0,5 mm <sup>2</sup>
Poids du produit	7,15 g

## **COULEURS ET MATÉRIAUX**

Couleur du produit	Transparent
--------------------	-------------

#### TEMPÉRATURES ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Plage de température ambiante	-3085 °C
Plage de température au point Tc	-30+85 °C

#### **CERTIFICATS ET NORMES**

Type de protection	IP00

## **DONNÉES LOGISTIQUES**

Plage de température de stockage	-40+85 °C

# **DONNÉES LOGISTIQUES**

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4058075654075	BAG 2	90 mm x 70 mm x 7 mm	19.30 g	0.04 dm <sup>3</sup>
4058075654082	Carton de regroupement 150	353 mm x 147 mm x 200 mm	1633.00 g	10.38 dm <sup>3</sup>

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

#### **AVERTISSEMENT**

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.

# **Oops! An Error Occurred**

The server returned a "500 Internal Server Error".

**Oops! An Error Occurred** 

The server returned a "500 Internal Server Error".

The server returned a "500 Internal Server Error".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.