

6LE007106B

(FR)

link**Hager : TKH190B****Bubendorff : 50611****Clé de connexion pour volets radio Bubendorff**

Pilotez vos volets roulants radio Bubendorff via votre smartphone. Pour plus d'informations, rendez-vous sur hager.com pour les solutions domotiques concernées et sur bubendorff.com pour vérifier quels volets sont compatibles.


Garantie :

Pour les informations concernant la garantie, veuillez consulter www.hager.com et www.bubendorff.com selon la référence de votre équipement.

Par la présente Hager Controls et Bubendorff déclarent que cet équipement radio de type clé radio TKH190B (réf. Hager) / 50611 (réf. Bubendorff) est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE. La déclaration CE peut être consultée sur le site : www.hager.com et www.bubendorff.com



Tension d'alimentation :	5.0 V \equiv
Consommation :	Tx < 25mA, Rx < 5mA
Interface USB :	USB 2.0
Température de fonctionnement :	-10°C à + 55° C
Température de stockage :	-20°C à + 60°C
Indice de protection :	IP20
Altitude max. de fonctionnement :	< 2000 m
Fréquence utilisée :	868,95MHz
Puissance d'émission maximale :	2.5 mW
Portée d'émission en champ libre :	jusqu'à 100 m
Catégorie de réception :	2
Poids :	10 g
Dimensions H x L x P :	64,8 x 20,5 x 6,6 mm

 **Traitement des appareils électriques et électroniques en fin de vie** (Applicable dans les pays de l'Union Européenne et autres pays européens disposant d'un système de collecte). Ce symbole, apposé sur le produit ou sur son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En vous assurant que ce produit est bien mis au rebut de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine. Pour toute information supplémentaire au sujet du recyclage de ce produit, vous pouvez vous adresser à votre municipalité, déchetterie ou au magasin où vous avez acheté le produit.

(DE)

link**Hager: TKH190B****Bubendorff: 50611****USB-Stick für Bubendorff Funkrolläden**

Bedienen Sie Ihre Bubendorff-Funkrolläden mit dem Smartphone. Weitere Informationen zu entsprechenden Smarthome-Lösungen auf hager.com. Eine Liste der kompatiblen Rolläden ist auf bubendorff.com zu finden.


Garantie:

Ausführliche Informationen zur Garantie finden Sie, der Artikel-Nummer entsprechend, auf www.hager.com bzw. www.bubendorff.com.

Hiermit erklärt Hager Controls, dass das Funkgerät vom Typ Funk-Stick TKH190B (Ref. Hager) / 50611 (Ref. Bubendorff) den essentiellen Anforderungen und anderen maßgeblichen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Die CE-Konformitätserklärung ist auf den Homepages www.hager.com und www.bubendorff.com verfügbar.



Betriebsspannung:	5.0 V \equiv
Betriebsstrom:	Tx < 25mA, Rx < 5mA
USB:	USB 2.0
Betriebstemperatur:	-10°C bis + 55° C
Lagertemperatur:	-20°C bis + 60°C
Schutzart:	IP20
Installationshöhe:	< 2000 m
Sendefrequenz:	868,95MHz
max. Sendeleistung:	2.5 mW
Transmitter Sendereichweite (Freifeld):	bis zu 100 m
Empfängertyp:	2
Gewicht:	10 g
Abmessungen:	64,8 x 20,5 x 6,6 mm

 **Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte** (anzuwenden in Ländern der Europäischen Union und anderen Ländern Europas, die einem Sammelsystem angeschlossen sind). Dieses Symbol auf dem Produkt bzw. dessen Verpackung zeigt an, dass dieses Gerät nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Es muss einer speziellen Sammelstelle zur Rücknahme von Elektroschrott übergeben werden. Wenn Sie sicherstellen, dass dieses Gerät dem geeigneten Abfallsystem zugeführt wird, leisten Sie einen wichtigen Beitrag zur Vermeidung negativer Folgen für die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitbürger. Weitere Informationen zum Recycling des Geräts gibt Ihnen gern Ihre zuständige Gemeinde, Abfallwirtschaft oder das Geschäft, in welchem Sie dieses gekauft haben.