



RTE201

**Sortie 1x 10A, montage saillie, IP55, KNX radio**

**Caractéristiques techniques**

**Architecture**

Mode de fixation en saillie

**Gestion des ampoules incandescentes**

P max. avec lampes à incandescence 1500 W

**Installation, montage**

Type de montage saillie

**Connexion**

Type de contact 1F

**Sécurité**

Indice de protection IP IP55

**Identification**

meta\_keyword Alarme ; alerte ; avertissement ; sonnerie ; signal sonore ;