



WE045A

**Double InterBP Duo essensya double v&v ou double poussoir à voyant anthracite**

**Caractéristiques techniques**

**Fréquence**

Fréquence 50-60 Hz

**Installation, montage**

Montage Encastré

**Commandes & indicateurs**

Nombre de touches 2

Type de bouton poussoir Poussoir simple

**Matières**

Couleur Anthracite

Finition Satiné

Matière Polycarbonate (PC)

Traitement de surface Laqué

**Connectivité**

Type de connexion / prise QuickConnect

**Dimensions**

Profondeur des boîtes d'encastrement 40 mm

**Sécurité**

Code de protection IK contre les chocs mécaniques IK07

Indice de protection IP IP21

**Conditions d'utilisation**

Température de service -10 °C

**Textes**

Inscription Sans inscription

Type de raccordement Avec borne Sanvis

Related Series essensya

Related Systems Hager essensya