



LMS-808

Order No.: 0202160

Price upon request

PRODUCTINFOS

Mixeur ligne micro / répartiteur ligne

- Appareil multifonctions avec trois modes de fonctionnement sélectionnables :
- Fonctionnement mixeur pour mixer jusqu'à 8 signaux d'entrée mono (6 x Ligne / Mic et 2 x Ligne) sur une sortie stéréo
- Fonctionnement répartiteur ligne pour répartir deux entrées mono ligne sur 6 sorties mono
- Fonctionnement amplificateur répéteur pour l'amplification de 6 signaux d'entrée au plus
- 6 canaux d'entrée mono avec respectivement alimentation fantôme 12 V commutable, réglage pan, LED signal / Clip et possibilité de sélection individuelle du mode de fonctionnement
- 2 canaux d'entrée mono Ligne avec réglage de niveau et LED signal / Clip

TECHNICAL SPECIFICATIONS

LMS-808

Nombre canaux	8
Nombre entrées	8
Entrée Mic	1 mV/6,6 k Ω , 6 x XLR, sym.
Entrée Ligne	250 mV/30 k Ω , 2 x XLR, sym. 100 mV/40 k Ω , 6 x XLR, sym.
Sortie Master	1 V/200 Ω , 6 x XLR, sym. (mono), 1 x XLR L/R, sym. (stéréo)

LMS-808

Bande passante	10-30000 Hz
Taux de distorsion	0,02 %
Rapport signal / bruit	81 dB, pondéré
Atténuation	-63 dB
Alimentation	~ 230 V/50 Hz/10 VA
Tension alimentation	~ 230 V
Fréquence secteur	50 Hz
Consommation fonctionnement	10 VA
Température fonc.	0-40 °C
Largeur	482 mm
Hauteur	48 mm
Profondeur	200 mm
Hauteur U	1
Poids	2,9 kg
Dimensions emballage (l x H x P)	0,25 x 0,09 x 0,535 m
Poids brut	3,88 kg
Poids net	3,14 kg