

BOÎTIER SAILLIE SAT/TV/FM



DESCRIPTION

Prises d'arrivée TV ou multimédia trois sorties.

Fixation aisée.

CARACTÉRISTIQUES

Connexion d'arrivée par bornier.
Connecteurs 75 Ω : Satellite F, TV 9.52mm mâle, Radio 9.52mm femelle

Bande passante sortie RD : 87.5 à 108 MHz

Pertes entrée/sortie RD : 1 dB

Bande passante sortie TV : 170 à 862 MHz

Pertes entrée/sortie TV : 1 dB

Bande passante sortie SAT : 950 à 2150 MHz

Pertes entrée/sortie SAT : 2 dB

Passage alimentation : 76x76x45mm

Poids : 137 g

Couleur : Blanc RAL 9003

CONDITIONNEMENT

Ce produit est conditionné en sachet individuel.

GAMME RÉSIDEN
TIELLE