



## RU-8011D/5

Order No.: 0259848

**Price upon request**

### PRODUCTINFOS

#### Récepteur large bande UHF PLL Diversity

- Largeur de bande 36 MHz
- 6 groupes avec respectivement jusqu'à 22 presets de canaux compatibles (114 canaux)
- Technologie REMOSET ULTRASONIC pour synchronisation récepteur / émetteur
- Fonction Autoscan
- Son pilote et fonction Noise Mute
- Affichage rétro-éclairé avec témoins d'état pour groupe / canal, antenne A/B, niveau de réception HF, niveau audio NF
- Sortie XLR (sym.) et sortie jack 6,35 (asym.)

#### Limitations d'utilisation dans l'U.E.

**Reportez-vous aux conseils sur les systèmes sans fil dans le chapitre "INFORMATIONS IMPORTANTES".**

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

### RU-8011D/5

#### Généralités

Type unité récepteur

Plage de fréquence porteuse 506-542 MHz

Bande passante audio 60-15000 Hz

Canaux 1

Taux de distorsion < 0,6 %

Dynamique > 105 dB

Température fonc. 0-40 °C

#### Données récepteur

Signal audio récepteur 630 mV/600 Ω XLR (Ligne),  
63 mV/600 Ω XLR (Mic),  
320 mV/600 Ω jack

Récepteur alimentation via bloc secteur livré

Largeur récepteur 212 mm

Hauteur récepteur 38 mm

Profondeur récepteur 144 mm

Poids récepteur 440 g

Branchements récepteur 1 x XLR, sym.,  
1 x jack 6,35, asym.