



170.105 **VONYX**

VX1050BT Kit enceinte active 2.2

La VX1050BT est un ensemble complet. La puissance vient du subwoofer 12" qui abrite l'amplificateur, les deux tops et le subwoofer passif peuvent être reliés à l'unité ampli. Le récepteur BT intégré vous permet de streamer facilement votre musique depuis votre smartphone ou vous pouvez utiliser le lecteur MP3 avec les ports USB ou SD.

Input connections : Cinch (RCA), Jack 6,35 mm, SD, USB

Output connections : NL-4

Output power: Max : 1150W

Output power: Speaker : 115W

Output power: Subwoofer : 460W

Diameter tweeter : 2.5"

Amount of tweeters : 1

Diameter midrange : 2.5"

Amount of midrange : 3

Diameter woofer : 12"

Magnet type : Ferrite

Dispersion : 120° x 45°

SPL max : 128dB

Power supply : 100-240VAC 50/60Hz

Dimensions: Per speaker : 130 x 140 x 513mm

Dimensions: Subwoofer : 440 x 350 x 535mm

Weight : 54,60

- Ensemble complet Plug & Play
- 2 x subwoofer 12" (actif et passif)
- 2 x tête avec médium 3x 4,5" et tweeter 2,5"
- Avec cordons HP, NL2
- Avec 2 barres intermédiaires (130-160 cm)
- Avec microphone filaire
- Télécommande infrarouge
- Avec technologie sans fil BT pour un streaming audio
- Port USB et insert SD/MMC pour lecture MP3
- Entrée micro jack 6,36
- Entrées RCA stéréo et jack 6,35
- Subwoofer indépendant et volume master
- Effet Echo pour microphone
- Réglages graves et aigus