

## Tradim 64302 LED Variateur à pied 2-100W Black + Cable

Numéro d'article 145726

Tradim 64302 LED Variateur à pied 2-100W Noir + Cable

Variateur à pied adapté aux lampes LED (à incandescence) 220-240V, 2-100 W/VA, 70W LED. Ce variateur à pied a un bouton pour la fonction marche/arrêt et la fonction dim. Le variateur est livré avec un câble de 150 cm avec prise Euro côté entrée et un câble de 50 cm avec prise Euro côté sortie. Ø80 x 19 mm. Avec ce variateur, une lampe peut être éteinte à 100% au moyen du bouton poussoir. Ce variateur à pied s'adapte automatiquement à la charge de la lampe. Convient pour la gradation d'un driver LED jusqu'à 50W. Temps de démarrage de seulement ~ 0,5 seconde.



### Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Appareillage terminal, prises et commandes (résidentiel)#EG000013
Classe ETIM	Interrupteur / variateur à cordon#EC000445
Code produit	145726
Marque	Bailey
Nom série de produits	Tradim
Type de produit	LED Filament floor dimmer

### Attributs de classification

modèle	variateur
type de commande	bouton-poussoir
type de charge	universel et retrofit LED
matériau	plastique
qualité du matériau	autre
sans halogène	Oui
traitement de surface	non traité
finition de la surface	mat
couleur	noir
numéro RAL (équivalent)	9005
transparent	Non
tension nominale [V]	240
courant nominal [A]	0.45
puissance [W]	2 - 100
compatible avec Apple HomeKit	Non
compatible avec Google Assistant	Non
compatible avec Amazon Alexa	Non
compatible IFTTT	Non