


Description:

BatPac™CWS Réglette LED 1200mm à couleur et puissance commutables


Découvrez notre réglette LED plug-and-play BatPac™CWS qui offre pas moins de 36 combinaisons de produits en un seul. Vous pouvez facilement changer la couleur de la lumière entre 3000K, 4000K et 6500K et, choisir la puissance qui fournira le flux lumineux le plus adapté à votre besoin entre 21W et 37W.

Code	Puissance	lm	Couleur	Faisceau	Type produit	Finition
AU-BA1237CWS	21	2950	3000K	120	Non gradable	Blanc
AU-BA1237CWS	21	3150	4000K	120	Non gradable	Blanc
AU-BA1237CWS	21	2950	6500K	120	Non gradable	Blanc
AU-BA1237CWS	37	5000	3000K	120	Non gradable	Blanc
AU-BA1237CWS	37	5350	4000K	120	Non gradable	Blanc
AU-BA1237CWS	37	5000	6500K	120	Non gradable	Blanc


Schéma



Courbe polaire



Couleur



White

Caractéristiques & Avantages

- Température de couleur réglable entre 3000K, 4000K et 6500K
- Résistance aux chocs IK08
- Plage de fonctionnement : -20°C à +45°C
- Diffuseur opale pour assurer une distribution uniforme de la lumière
- Montage en surface ou en suspension
- Kit de conversion Plug-and-play disponible pour la fonction détecteur de mouvement hyperfréquence
- Garantie 5 ans

Caractéristiques produit:

Technologie:	LED	Nombre de LEDs:	156
Type de tension d'entrée:	220~240V AC	Fréquence:	50/60HZ
Température min:	-20	Température max:	45°C
Réglage positionnel:	Fixe	Distribution lumineuse:	Direct
W (mm):	61	L (mm):	1170
H (mm):	71	Indice IP:	IP20
Indice IK:	IK08	Composition:	Polycarbonate, Acier embouti
Composition de l'optique:	Clear Cover	Culot:	Autre
Dépréciation lum. à L80 :	B50	Dépréciation lumineuse :	L70
Durée de vie à L70 (h) :	40.000		

Certificat:



Garantie:

Ce produit est garanti pendant 5 ans. Des garanties autres s'appliquent à certains produits comme indiqué dans la description ci-dessus. La garantie est valable à compter de la date de livraison et couvre tout défaut de conception, de matière ou de fabrication du produit, déclaré dans un délai d'1 mois la survenance du défaut. Elle ne s'applique pas en cas de mauvaise utilisation, installation ou manipulation du produit, si l'étiquette Q.C est détériorée ou en cas d'utilisation ou d'installation impropre à l'application prévue. Elle prévoit le remplacement du produit à titre gratuit, sous réserve de l'installation correcte de ce dernier et du retour ultérieur de l'unité défectueuse. Aurora n'accepte pas la responsabilité des coûts d'installation associés au remplacement de ce produit et se réserve le droit de modifier ses conditions de garantie ainsi que ses caractéristiques sans préavis.