

**RF10VEDO****MODULE ÉMETTEUR-RÉCEPTEUR RADIO 10 DISPOS.**

Modules émetteurs/récepteurs radio permettant d'utiliser les dispositifs sans fil répertoriés dans les centrales Comelit de la série VEDO. Ils permettent d'utiliser jusqu'à 10 capteurs, 8 sirènes et 16 télécommandes radio. Disposé dans un conteneur en plastique ignifuge blanc complet avec anti-ouverture et anti-arrachement . Il peut également être disposé à l'intérieur des conteneurs art. BOXPLASTIC, BOXMETAL et BOXFLUSH. Dimensions (L x H x P) 126 x 80 x 32 mm.



**RF10VEDO**

**MODULE ÉMETTEUR-RÉCEPTEUR RADIO 10 DISPOS.**

**CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES**

Technologie sans fil	Protocole bidirectionnel
Bande fréquences radio (MHz)	868.05 ÷ 869.95
Type de BUS de connexion	RS485
Nombre maximum de détecteurs radio (n°)	10
Nombre maximum de sirènes (n°)	8
Nombre maxi radiocommande (n°)	16
Radio bidirectionnelle	Yes
Série centrales compatibles	VEDO

**CARACTÉRISTIQUES MATÉRIEL**

Hauteur (mm)	80
Largeur (mm)	126
Profondeur (mm)	32
Boîtier plastique	Yes
Couleur du produit	Blanc
Température de fonctionnement (°C)	-10 ÷ 55