

Transformateur de mesure, 300/5A 0.5 K., 2VA

Référence Z-MG/WAS300
N° de catalogue 101628



Illustration non contractuelle

Caractéristiques techniques ETIM 8.0

Appareillage industriel basse tension (EG000017) / Transformateur (EC002048)		
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Traitement du signal / Transformateur/convertisseur / Transformateur de courant (ecl@ss10.0.1-27-21-09-02 [AAB626014])		
modèle		transformateur de mesure de courant traversant
courant assigné primaire In	A	300
courant assigné secondaire	A	5
puissance apparente nominale secondaire	VA	0
classe de précision		0,5
facteur de limite de surintensité		FS 5
étalonné		non
avec protection contre les contacts accidentels		non
hauteur de l'ouverture	mm	0 - 23.6
largeur de l'ouverture	mm	0 - 30.7
diamètre d'ouverture	mm	0
fixation par encliquetage		oui
avec barre en cuivre		non
raccord secondaire		fiche
nombre d'entrées primaires		1