



TYC120



## Passerelle EnOcean / KNX radio, montage saillie

### Caractéristiques techniques

#### Architecture

Mode de fixation en saillie

#### Fonctions

Fonction chaque canal configurable avec différentes fonctions ; fonctions de récepteur EnOcean pour la conversion en télégrammes KNX : entre autres commutation, variation, store, scène de lumière, contacts de fenêtre, valeurs de température, valeurs de luminosité, simulation de présence, appareils de commande de local

#### Commandes & indicateurs

Affichage / Afficheur afficheur LCD pour la mise en service et le diagnostic du système

#### Connectivité

Radio programmation des composants radio avec les touches et l'afficheur

#### Dimensions

Longueur 81 mm

Largeur produit installé 81 mm

#### Installation, montage

Type de montage en saillie

#### Connexion

Raccordement de bus raccordement du bus sur la borne de raccordement KNX

#### Sécurité

Indice de protection IP IP20

#### Conditions d'utilisation

Humidité relative de l'air (sans condensation) 5...93 %