



172.650 **PD** Power Dynamics
Professional Audio

PDM-X401 Table de mixage studio 4 canaux

La série de tables de mixage PDM-X propose des tables de mixage polyvalentes avec port USB permettant de connecter directement une clé USB avec des fichiers MP3 au lecteur MP3. Toutes les informations sont visibles sur l'écran LCD, avec lecture des ID3Tags. Les tables de mixage PDM-X sont également équipées d'un récepteur BT qui permet de diffuser de la musique directement depuis votre smartphone ou tout autre appareil compatible BT. Pour une source d'alimentation fiable, elles disposent d'une alimentation fantôme +48V et sont livrées avec un adaptateur d'alimentation externe. Elles sont idéales pour une utilisation en studio, enregistrement audio, performances en direct, karaoké et bien d'autres choses encore.

Playback options : BT streaming, USB
 Input connections : Jack 6,35 mm, USB, XLR 3 points
 Output connections : Jack 6,35 mm, XLR 3 points
 Output channels : 2
 Frequency response : 20Hz - 20.000Hz
 THD :
 Equalizer : 2-Bands
 Equalizer: Low : 80Hz +15dB
 Equalizer: High : 12KHz +15dB
 Output level: Master : 3V
 Power supply : 100-240VAC 50/60Hz (5V Adapter)
 Dimensions (L x W x H) : 170 x 170 x 65mm
 Weight : 0,95

- Table de mixage studio digital 4 canaux
- 2 x entrées combo jack/XLR avec alimentation fantôme +48V
- Lecteur USB MP3 intégré
- Récepteur BT intégré pour permettre le streaming de musique depuis des appareils mobiles
- 1 entrée ligne stéréo (jack 6,35)
- 2 x sorties symétriques stéréo (XLR)
- Sorties séparées Control Room et casques
- Réglage Hi et Low (aigus et graves) par canal
- FX send/return
- Affichage LCD avec ID3 Tag: affichage chanson, titre/artiste
- LED Peak (écrêtage) pour chaque canal mono