

**30008546****BARRIÈRE IR SIMPLE À 4 RAYONS TX, HAUTEUR 1,5M**

Barrière simple à rayons infrarouges terminale avec 4 rayons TX, dans boîtier à poser au sol ou pour pose murale avec les accessoires correspondants (non fournis), hauteur 1,5 m, portée maxi 100 m en champ libre, alimentation 12-16 Vcc, consommation 135 mA, nécessite la synchronisation par câble pour TX et RX, accessoires de câblage pour une installation extérieure étanche IP65, température de service de -25 à +65°C avec régulation de température 50 W 24 Vca, relais de sortie pour alarme, vandalisme et hors service(brouillard).



30008546

BARRIÈRE IR SIMPLE À 4 RAYONS TX, HAUTEUR 1,5M

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Typologie	Barrière simple infrarouges montage en saillie
Nombre rayons IR	4Tx
Distance maximale en intérieur (m)	200
Distance maximale en extérieur (m)	100
Caractéristiques faisceaux IR	Pulsé, λ 950nm
Synchronisme	Fils
Logique capteurs	OR, AND random(aléatoire de deux rayons), AND 1° et 2° rayon
Détection brouillage	Oui avec sortie OC
Système d'adressage et d'alignement	Tester
Disqualification au brouillard	Oui avec sortie OC
Réglage hauteur rayons barrières	Yes
Rayons à exclusion possible	1er ou 1er et 2e rayon
Fonction anti-rampement	Yes
Réchauffeurs	Yes
Protection Tamper	Oui

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIEL

Température de fonctionnement (°C)	-25 ÷ 65
Hauteur (mm)	1500
Largeur (mm)	60
Profondeur (mm)	60
Utilisation en extérieur	Yes
Indice de protection IP	IP54

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Supply voltage heaters	24VAC
------------------------	-------

**30008546****BARRIÈRE IR SIMPLE À 4 RAYONS TX, HAUTEUR 1,5M****ACCESSORIES****30008539 MÂT POUR L'ANCRAGE DES BARRIÈRES, HAUTEUR 2M**

Mât haut. 2 m à fixer au sol pour l'ancrage des barrières art.
30008561, 30008562, 30008563, 30008564, 30008567, 30008568,
30008546, 30008547, 30008548 et 30008549.

**30008538 MÂT POUR L'ANCRAGE DES BARRIÈRES, HAUTEUR 1M**

Mât haut. 1 m à fixer au sol pour l'ancrage des barrières art.
30008561, 30008562, 30008563, 30008564, 30008567, 30008568,
30008546, 30008547, 30008548 et 30008549.

**30008532 ÉTRIER D'ANCRAGE MURAL POUR BARRIÈRES**

Étrier d'ancrage mural pour barrières art. 30008561, 30008562,
30008563, 30008564, 30008567, 30008568, 30008546, 30008547,
30008548 et 30008549 (l'emballage contient 2 pièces).

**30008531 ÉTRIER D'ANCRAGE À MÂT POUR BARRIÈRES**

Étrier d'ancrage à mât pour barrières art. 30008561, 30008562,
30008563, 30008564, 30008567, 30008568, 30008546, 30008547,
30008548 et 30008549.

**30008534 ALIMENTATION POUR BARRIÈRES EN BOÎTIER MÉTALLIQUE**

Alimentation/transformateur pour barrières dans boîtier métallique,
entrée 220 Vca, sorties 13,8 Vcc / 2,5 A et 24 Vca / 300 VA, pour
batteries 17 Ah max.