

## Horloges programmables à segments – 3 modules

**SYN 151 h**



**SUL 181 d**



**SUL 191 w**



## Description

### Fonctions communes

- Horloge programmable analogique
- 1 canal
- Bornes à ressort DuoFix
- Présélection de commutation
- Commutateur manuel à 3 positions : MARCHE permanente/AUTO/ARRÊT permanent
- Affichage de l'état de commutation

### SYN 151 h

- Programme de 60 minutes
- Sans réserve de marche
- 96 segments de commutation
- Synchro. avec le réseau
- Période minimale de commutation : 37,5 secondes

### SUL 161 d

- Programme journalier
- Sans réserve de marche
- 96 segments de commutation
- Synchro. avec le réseau
- Période minimale de commutation : 15 minutes
- Aiguilles pour affichage de l'heure et détection 12 h/24 h
- Correction simple de l'heure d'été/hiver

### SUL 181 d

- Programme journalier
- Avec réserve de marche (pile NiMH)
- 96 segments de commutation
- Piloté par quartz

- Période minimale de commutation : 15 minutes
- Aiguilles pour affichage de l'heure et détection 12 h/24 h
- Correction simple de l'heure d'été/hiver

### SUL 191 w

- Programme hebdomadaire
- Avec réserve de marche (pile NiMH)
- 84 segments de commutation
- Piloté par quartz
- Période minimale de commutation : 2 heures
- Aiguilles pour affichage de l'heure et détection 12 h/24 h
- Correction simple de l'heure d'été/hiver

## Sélection du produit

Programme	Nombre de canaux	Réserve de marche	Période de commutation minimale	Programmable toutes les	Type de contact	Tension d'alimentation	Type	Réf.
Programme de 60 minutes	1	–	37,5 s	37,5 s	Inverseur	230 V CA	SYN 151 h	1510011
Programme journalier	1	–	15 min	15 min	Inverseur	230 V CA	SYN 161 d	1610011
		200 Heures	15 min	15 min	Inverseur	110–230 V CA	SUL 181 d	1810011
							SUL 181 d (Blister)	1810151
Programme hebdomadaire	1	200 Heures	2 h	2 h	Inverseur	110–230 V CA	SUL 191 w	1910011
							SUL 191 w (Blister)	1910151