

Fiche produit

Caractéristiques

MTN3135-0000

Merten Aquadesign - va et vient à voyant lum. - 10A - 250V - bornes auto



Principales

Gamme de produits	Merten inserts
Type de produit ou équipement	Enjoliveur pour bouton-poussoir
Présentation du produit	Mécanisme

Complémentaires

Type d'interrupteur	À 2 circuits
Commande	Enjoliveur
Montage de l'appareil	Encastré
Mode de fixation	Avec vis et griffes
Tension assignée de service (Us)	250 V
Courant assigné d'emploi	10 AX
Courant commuté maximum	10 A
Nombre de touches	2
Voyant lumineux	Positionneur
Matière	Métal Plastique

Environnement

Degré de protection (IP)	IP20
--------------------------	------

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	67 g
Hauteur de l'emballage 1	3,7 cm
Largeur de l'emballage 1	7,1 cm
Longueur de l'emballage 1	7,1 cm
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	10
Poids de l'emballage 2	787 g
Hauteur de l'emballage 2	9 cm
Largeur de l'emballage 2	18 cm
Longueur de l'emballage 2	27 cm
Type d'emballage 3	S03
Nb produits dans l'emballage 3	40
Poids de l'emballage 3	3,64 kg

Hauteur de l'emballage 3	30 cm
Largeur de l'emballage 3	30 cm
Longueur de l'emballage 3	40 cm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------