



**Cartouche fusible, grande vitesse, 1000 A, AC 1400 V, size 3, 76 x 92 x 125 mm, aR, IEC, indicateur de type K**



**Référence FUSE 1000A 1400V 3BKN/125 AR UR**  
**N° de catalogue 170M6723**

### Gamme de livraison

Gamme			fusible
Fonction de base			cartouche fusible
Domaine d'utilisation			grande vitesse
Courant assigné d'emploi	I	A	1000
Tension assignée d'emploi			AC 1400 V
Taille			size 3
Facteur de zoom			76 x 92 x 125 mm
Classe d'emploi			aR
Voyant indicateur			indicateur de type K
Utilisable pour taille			protection par semi-conducteur
Norme/Agrément			IEC
Forme			corps carré avec contacts affleurants
Normes/Réglementations			IEC 60269-4

### Caractéristiques techniques ETIM 8.0

Appareils de protection des installations, des équipements et des personnes (EG000020) / Fusible HRC (EC004556)			
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Insert fusible / Insert fusible (non classé) (ecl@ss10.0.1-27-14-20-90 [BAB264011])			
taille de fusible selon IEC 60269			3
type de courant			AC
tension assignée CA		V	1400
tension de fonctionnement CC		V	
calibre/courant nominal assigné (In)		A	1000
classe de fonctionnement			aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
puissance de coupure		kA	100
code de couleur			sans
finition du voyant indicateur			autre
Dissipation thermique sous courant nominal		W	140
trous de fixation			autre
distance centre à centre entre raccords		mm	125