

## JNC ...

Domaine d'application : BT

### Accessoire de réseau coulé

#### Description :

**Ensemble complet de jonction / dérivation des câbles souterrains BT, compatible avec la nouvelle mise à niveau demandée par Enedis.**

Cet ensemble intègre :

- Trois raccords de phase gris.
- Un raccord de neutre / MALT, de couleur bleue (un seul raccord pour deux fonctions).
- Ils perforent la protection bleue auto-adhésive et le plomb dans le cas du raccord Neutre/MALT).
- Ces raccords sont à perforation d'isolant sur le câble principal et raccordé.
- La résine bi-composants en sachets de grande contenance avec canule de coulée.
- La traçabilité de l'accessoire au travers d'une étiquette gravée indiquant un numéro de repérage unique.
- Ces accessoires offrent la possibilité, suivant la configuration du réseau, de réaliser une version standard (avec mise à la terre) ou ISOL (isolé de la terre).



JNC 240 V2006



TTDSR 240 FC



TTDSR 240-150 FC



TTDSR 95 FC



25 HURK V10X 2505



CIE1S

Réf.	Réf. Enedis	Code Enedis	ConducteurPrincipal	ConducteurDérivé	Dimensions	Packaging
			Section Min-Max (mm <sup>2</sup> )	Section Min-Max (mm <sup>2</sup> )	Longueur L (mm)	
JNC 240-150 V2006	JNC 240-150 V2006	6790252	95 - 240	50 - 150	500	2 x 5.5L