

Fiche produit

Caractéristiques

LV429435

Compact NSX100-160 - télécommande avec adaptateur SDE - 380-415V 50/60Hz



Principales

Nom de l'appareil	MT100/160
Type de produit ou équipement	Télécommande
Fonction de l'appareil	Moteur de réarmement automatique
Compatibilité de gamme	Compact Compact NSX100 Compact ComPact NSX160 Compact Compact NSX100 DC Compact Compact NSX160 DC PowerPact PowerPact Multistandard Easypact EasyPact CVS100 Easypact EasyPact CVS160 PowerPact PowerPact J PowerPact PowerPact H
Type de commande	Standard
Tension circuit de commande	380...415 V CA 50/60 Hz 440...480 V CA 60 Hz
Circuit breaker mounting mode	Fixe
Circuit breaker frame rated current	100 A 160 A

Complémentaires

Type de signal de commande	Impulsion Maintenu
Temps de réponse	< 700 ms (ouverture) < 80 ms (fermeture)
Fréquence de fonctionnement maximale	4 par minute
Puissance consommée en VA	500 VA fermeture 500 VA ouverture
Équipement inclus	Adaptateur SDE
Verrouillages optionnels	Cadenassage sur position OFF 1 à 3 cadenas Ø 5 à Ø 8

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	1,4 kg
Hauteur de l'emballage 1	11,7 cm
Largeur de l'emballage 1	10,5 cm
Longueur de l'emballage 1	17 cm
Type d'emballage 2	S04
Nb produits dans l'emballage 2	15
Poids de l'emballage 2	21,766 kg
Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	40 cm
Longueur de l'emballage 2	60 cm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------