



## MIC-511C

Le MIC511C est un modèle de table d'une grande sensibilité. Des articulations cardioïdes garantissent une excellente restitution sonore. Ce microphone est alimenté par une alimentation fantôme 48 V.



Le MIC-511C filtre le bruit ambiant. Ainsi, vous comprendrez toujours sans peine les messages diffusés.

### CARACTÉRISTIQUES

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| type                   | microphone à condensateur    |
| diagramme polaire      | cardioïde                    |
| réponse de fréquence   | 60 - 15000 Hz                |
| impédance              | 200 $\Omega$                 |
| sensibilité            | - 47 dB, +/- 3 dB            |
| réglage du volume      | -                            |
| alimentation           | 11 - 52 V                    |
| dimensions (h x l x p) | 38 x 90 x 143 mm             |
| poids                  | 1,5 kg                       |
| compléments            | câble XLR (10 m)             |
| combinations           | MX-240S / MX-500S / MAT-8000 |