



WE022A

InterBP Duo essensya va-et-vient ou poussoir anthracite

Caractéristiques techniques

Fréquence

Fréquence	50-60 Hz
-----------	----------

Installation, montage

Montage	Encastré
---------	----------

Commandes & indicateurs

Nombre de touches	1
-------------------	---

Type de bouton poussoir	Poussoir simple
-------------------------	-----------------

Matières

Couleur	Anthracite
---------	------------

Finition	Brillant
----------	----------

Matière	Polycarbonate (PC)
---------	--------------------

Connectivité

Type de connexion / prise	QuickConnect
---------------------------	--------------

Dimensions

Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm
--------------------------------------	-------

Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK07
---	------

Indice de protection IP	IP21
-------------------------	------

Conditions d'utilisation

Température de service	-10 °C
------------------------	--------

Textes

Inscription	Sans inscription
-------------	------------------

Type de raccordement	Avec borne Sanvis
----------------------	-------------------

Related Series	essensya
----------------	----------

Related Systems	Hager essensya
-----------------	----------------