

## Fiche produit

### Caractéristiques

# LA9ZA32442

## TeSys D - Platine gv2 32a 54x200 ie c/ul



### Principales

Gamme	Linergy
Nom du produit	BZ
Nom de l'appareil	LA9Z
Type de produit ou équipement	Adaptateurs pour systèmes de jeu de barre
Nombre de points	1 voie
Quantité du lot	Lot de 4

### Complémentaires

Compatibilité de gamme	Prisma G Prisma P Prisma PH Prisma Pack TeSys GV2 TeSys D Spacial
Accessoires associés	LC1D GV2P GV2LE GV2ME
Description des pôles	3P
Courant admissible	32 A
[Ui] tension d'isolement	690 V
Section de câble	6 mm <sup>2</sup> - AWG 10
Pas du jeu de barre	60 mm
Largeur	54 mm
Hauteur	200 mm
Profondeur	63 mm
Couleur	Gris

### Environnement

Degré de protection IP	IP20 se conformer à CEI 60529
------------------------	-------------------------------

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	351 g
Hauteur de l'emballage 1	12,5 cm
Largeur de l'emballage 1	18 cm
Longueur de l'emballage 1	22 cm
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	4
Poids de l'emballage 2	1,41 kg

Hauteur de l'emballage 2	12,5 cm
Largeur de l'emballage 2	18 cm
Longueur de l'emballage 2	22 cm
Type d'emballage 3	S03
Nb produits dans l'emballage 3	16
Poids de l'emballage 3	5,866 kg
Hauteur de l'emballage 3	30 cm
Largeur de l'emballage 3	30 cm
Longueur de l'emballage 3	40 cm

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------