

# PD-32SH/FRA-BEL

04636

## DESCRIPTION

Ce distributeur d'alimentation triphasée est conçu pour une plus grande sécurité dans les installations mobiles, fixes et de location.

## CARACTÉRISTIQUES

- Ce distributeur d'alimentation triphasée est conçu pour une plus grande sécurité dans les installations mobiles, fixes et de location.
- Différentes sorties aux choix pour plus de flexibilité (entreprises de location !):
  - 6 x prises de sortie secteur avec terre 16 A : (2 prises par phase, Connecteurs secteur bleus 16 A de type français/belge)
  - 1 x connecteur rectangulaire industriel 16 BROCHES : sortie utilisable avec un câblage standard pour les câbles multipolaires de location
  - 1 x connecteur rond industriel 19 BROCHES : sortie utilisable avec un câblage standard pour les câbles multipolaires de location
- Conçu et fabriqué avec les normes de sécurité internationales et européennes les plus importantes.
- Conducteurs internes surdimensionnés pour plus de fiabilité !
- Un disjoncteur 4 pôles 32 A protège TOUTES les sorties, y compris la sortie 32 A vers le bloc suivant dans la chaîne. En cas d'urgence, toutes les phases ET le neutre sont déconnectées !
- Le disjoncteur de courant de résiduel 4 pôles 30 mA prévient des risques d'électrocution.
- Voltmètres numériques avec une précision sur 3 chiffres par phase
- Ampèremètres numériques avec une précision sur 3 chiffres par phase
- Deux disjoncteurs automatiques C16 (16 A - 1 P + N) par phase
- Câble d'entrée secteur d'une longueur de 1,5 m (3 x 32 A, 5 fils) muni d'une fiche d'entrée 32 A CEE (3 P + N + E)
- Connecteur de sortie (3 x 32 A, 5 fils) de type CEE (3 P + N + E) de dérivation
- Boîtier métallique 19"/3U extrêmement résistant



**Briteq**  
LIGHT RESEARCH

[www.briteq-lighting.com](http://www.briteq-lighting.com) | <https://www.facebook.com/Briteq>

Beglec NV has the right to change products and specifications with and without notice. Major as well as minor changes can be involved. This leaflet can contain errors, therefore we advice to consult your local dealer to ensure that actual features and specifications match your requirements. Copyright © 2015 by BEGLEC NV. All rights reserved.



## SPÉCIFICATIONS

<b>Général : Usage</b>	DJ & Club, Stage & Rental, Theatre
<b>Général : Dimensions (cm)</b>	Non
<b>Général : Poids (kg)</b>	8.78
<b>Général : Alimentation</b>	Non
<b>Général : Etiquette "énergie"</b>	Non
<b>Général : Consommation d'énergie W</b>	Non
<b>Général : Couleur</b>	black
<b>Général : Ecran</b>	LCD
<b>Général : Fixation</b>	19" rack mountable
<b>Général : RU</b>	3U
<b>Général : IP rating</b>	indoor
<b>Contrôle : manuelle</b>	Non
<b>Contrôle : autonome</b>	no
<b>Contrôle : programmable</b>	Non
<b>Contrôle : mise à jour du logiciel</b>	Non
<b>Contrôle : canaux dmx maximale</b>	Non
<b>Connexion : entrée</b>	CEE (3P+N+E)
<b>Connexion : sortie</b>	CEE (3P+N+E)
<b>Connexion : XLR 3 broches</b>	Non
<b>Connexion : XLR 5 broches</b>	Non
<b>Connexion : Power Conn.</b>	Non
<b>Connexion : midi</b>	Non
<b>Connexion : usb</b>	Non
<b>Connexion : wifi</b>	Non
<b>Connexion : bluetooth</b>	Non
<b>Connexion : artnet</b>	Non
<b>Connexion : rdm</b>	Non
<b>EANCode</b>	5420025646369
<b>Discontinued</b>	Non

## YOUR DEALER



[www.briteq-lighting.com](http://www.briteq-lighting.com) | <https://www.facebook.com/Briteq>

*Beglec NV has the right to change products and specifications with and without notice. Major as well as minor changes can be involved. This leaflet can contain errors, therefore we advice to consult your local dealer to ensure that actual features and specifications match your requirements. Copyright © 2015 by BEGLEC NV. All rights reserved.*