

The server returned a "500 Internal Server Error".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

# FICHE PRODUIT

## SMART+ WIFI MOTION SENSOR

SMART+ sensors with WiFi technology | Capteurs SMART+ avec technologie Wi-Fi



### Zones d'application

- Uniquement pour une utilisation intérieure

### Avantages du produit

- Notification de mouvement détecté
- Surveille l'historique des détections de mouvement
- Contrôle facile des produits compatibles SMART+ WiFi en fonction des mouvements détectés

### Caractéristiques du produit

- Détecteur de mouvement PIR intelligent sans fil pour la détection de mouvement jusqu'à 5 mètres
- Installation facile et flexible grâce à un adhésif et au fonctionnement sans fil
- Alimentation par batterie rechargeable (durée de vie de 6 mois par charge, 5 détections par jour)
- Vérifiez le niveau de la batterie avec l'application LEDVANCE SMART+ WiFi
- Protocole réseau : WiFi

choose one

Country

[myLEDVANCE](#)

## The server returned a "500 Internal Server Error".


Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

### DONNÉES TECHNIQUES

### DONNÉES ÉLECTRIQUES

Tension nominale	3,7 V
Fréquence du réseau	0 Hz
Mode d'opération	Battery

### DIMENSIONS ET POIDS



Poids du produit	52,00 g
Longueur	60,3 mm
Largeur	60,30 mm
Largeur (y compris les luminaires ronds)	60.30 mm
Hauteur	20,50 mm
Hauteur (luminaires cycliques inclus)	20.50 mm

### COULEURS ET MATÉRIAUX

Couleur du produit	Blanc
Matériau de corps	Plastique

### TEMPÉRATURES ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Plage de température ambiante	-10...+50 °C
-------------------------------	--------------

### CAPACITÉS

Technologie LIGHTIFY	Amazon Alexa
----------------------	--------------

### CERTIFICATS ET NORMES

Type de protection	IP20
--------------------	------

### ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Pour le contrôle via l'application LEDVANCE SMART+ WiFi
- Batterie rechargeable intégrée
- Câble de charge et kit d'installation inclus

## Oops! An Error Occurred

### The server returned a "500 Internal Server Error".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

## The server returned a "500 Internal Server Error".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

### TELECHARGEMENTS

#### Documents et certificats



Installation guide



Declarations Of Conformity CE

### DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4058075731363	Etui carton fermé 1	62 mm x 80 mm x 98 mm	91.00 g	0.49 dm <sup>3</sup>
4058075731370	Carton de regroupement 4	173 mm x 108 mm x 141 mm	437.00 g	2.63 dm <sup>3</sup>
4058075731387	Shipping box 32	359 mm x 229 mm x 303 mm	3828.00 g	24.91 dm <sup>3</sup>

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

### AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.

choose one

Country

[myLEDVANCE](#)