



Bluetooth

fonctionne sur
éclairage



fonctionne sur
contrôle




Description:

Kit Spot Encastré GU10 4W Orientable

Le kit Power ECO a été développé pour tous ceux qui recherchent une solution encastré LED basique et facile à installer. Son corps en thermoplastique blanc est conçu pour convenir aux lampes à LED standard. Grâce à sa bague de maintien, il permet un remplacement facile de la lampe en face avant. Il est proposé avec une lampe LED GU10 4W offrant jusqu'à 420lm. Idéal pour réaliser des économies d'énergie.

Code	Puissance	lm	Couleur	Faisceau	Type produit	Finition
EN-AL1424W/30	4	400	3000	60	Non gradable	Blanc
EN-AL1424W/40	4	420	4000	60	Non gradable	Blanc

Schéma



Courbe polaire

Couleur

Caractéristiques & Avantages

- Kit spot encastré LED spécial rénovation
- Corps en thermoplastique - remplacement des spots encastrés traditionnels
- Basculant $-/+30^{\circ}$ - Fixation de la lampe par bague circlip
- Livré avec lampe LED GU10 4W
- Angle de faisceau large de 60° pour une distribution lumineuse accrue
- Garantie 3 ans

Caractéristiques produit:

Technologie:	LED	Type de tension d'entrée:	220~240V AC
Fréquence:	50/60HZ	Diamètre d'encastrement Min. (mm):	72
Diamètre d'encastrement Max. (mm):	72	Réglage positionnel:	Orientable
OD (mm):	83	H (mm):	95
Indice IP:	IP20	Composition:	Thermoplastique
Culot:	GU10	Dépréciation lumineuse :	L70
Durée de vie à L70 (h) :	25000		

Certificat:



Garantie:

Ce produit est garanti pendant 3 ans. Des garanties autres s'appliquent à certains produits comme indiqué dans la description ci-dessus. La garantie est valable à compter de la date de livraison et couvre tout défaut de conception, de matière ou de fabrication du produit, déclaré dans un délai d'1 mois la survenance du défaut. Elle ne s'applique pas en cas de mauvaise utilisation, installation ou manipulation du produit, si l'étiquette Q.C est détériorée ou en cas d'utilisation ou d'installation impropre à l'application prévue. Elle prévoit le remplacement du produit à titre gratuit, sous réserve de l'installation correcte de ce dernier et du retour ultérieur de l'unité défectueuse. Aurora n'accepte pas la responsabilité des coûts d'installation associés au remplacement de ce produit et se réserve le droit de modifier ses conditions de garantie ainsi que ses caractéristiques sans préavis.