

## Fiche produit

### Caractéristiques

# XARS8D18W

## eXLhoist - système complet - base ZARB18W - commande ZART8D sans chargeur



### Principales

Gamme de produit	Harmony eXLhoist
Type de produit ou équipement	Poste de commande
Nom de l'appareil	XARS
Type de station de contrôle	Sans fil
Application spécifique du produit	Applications levage Manutention
Nombre de canaux	50
Application de la boîte de commande	Fonction d'arrêt: SIL 2 maximum (jusqu'à PL d/ category 3) se conformer à CEI 62061 Fonction d'arrêt: SIL 2 maximum (jusqu'à PL d/ category 3) se conformer à ISO 13849-1 Fonction d'arrêt d'urgence: SIL 3 maximum (jusqu'à PL e/catégorie 4) se conformer à CEI 62061 Fonction d'arrêt d'urgence: SIL 3 maximum (jusqu'à PL e/catégorie 4) se conformer à ISO 13849-1 Fonction mouvement: SIL 1 maximum (jusqu'à PL c/ catégorie 1) se conformer à CEI 62061 Fonction mouvement: SIL 1 maximum (jusqu'à PL c/ catégorie 1) se conformer à ISO 13849-1 Fonction de limitation: SIL 1 maximum (jusqu'à PL c/ catégorie 1) se conformer à CEI 62061 Fonction de limitation: SIL 1 maximum (jusqu'à PL c/ catégorie 1) se conformer à ISO 13849-1

### Complémentaires

Composition du kit	Base Émetteur
Portée de fonctionnement	100 m dans l'air
Entrée de câble	Presse-étoupe
Type de réseau de communication	Sans fil: BLE (Bluetooth Low Energy)
Fréquence de transmission	2,4 GHz

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés associées ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

## Environnement

Certifications radio	RSS SRRC ANATEL ARIB FCC ICASA
Humidité relative	0...95 % à -20...45 °C stockage
Compatibilité électromagnétique	Tenue aux décharges électrostatiques - niveau de test : 4 kV (avec contact) classe B se conformer à CEI 6100-4-11 Tenue aux décharges électrostatiques - niveau de test : 8 kV (dans l'air) classe B se conformer à CEI 6100-4-11 Résistance aux champs électromagnétiques - niveau de test : 10 V/m classe B se conformer à CEI 61000-4-3
Normes	CEI 60204-1 sécurité ISO 13849-1 sécurité CEI 62061 sécurité CEI 61508 sécurité ISO 13850 sécurité CEI 60204-32 applications levage ETSI EN 301 489-1 radio ETSI EN 301 489-3 radio ETSI EN 301 489-17 radio ETSI EN 300 440-2 radio ETSI EN 300 328 radio FCC Part 15 radio RSS GEN issue 3 radio RSS 210 issue 8 radio ARIB STD-T81 radio
Certifications du produit	CE[RETURN]UL[RETURN]CSA[RETURN]C-Tick[RETURN]JIS[RETURN]KC[RETURN]EAC

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	19,5 cm
Largeur de l'emballage 1	28,7 cm
Longueur de l'emballage 1	31,0 cm
Poids de l'emballage 1	2,541 kg
Type d'emballage 2	S04
Nb produits dans l'emballage 2	2
Hauteur de l'emballage 2	30,0 cm
Largeur de l'emballage 2	40,0 cm
Longueur de l'emballage 2	60,0 cm
Poids de l'emballage 2	5,897 kg
Type d'emballage 3	P06
Nb produits dans l'emballage 3	8
Hauteur de l'emballage 3	75,0 cm
Largeur de l'emballage 3	80,0 cm
Longueur de l'emballage 3	60,0 cm
Poids de l'emballage 3	33,828 kg

## Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>

---

Profil de circularité	<a href="#"> Informations De Fin De Vie</a>
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

---

### Garantie contractuelle

---

Garantie	18 mois
----------	---------

---